Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:20

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/cb-radio-midland-m-mini-am-fm-multi-p-23909.html



CB radio Midland M-mini AM/FM Multi

Cena brutto	**355,61 zł**
Cena netto	**289,11 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26413**
Kod producenta	**CB284**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Midland wprowadza nowy, miniaturowy radiotelefon CB, odmienny od konkurencyjnych modeli w tej klasie urządzeń.

Wyjątkowym atutem jest dodatkowe gniazdo 2 pin, pozwalające korzystać z zestawu mikrofonosłuchawkowego, a po podłączeniu do adaptora Bluetooth MidlandWA-Dongle obsługiwać radio bezprzewodowo.

Metalowa obudowa oprócz trwałości zapewnia szczelność elektromagnetyczną.

Multistandard, regulowana czułość odbiornika, blokady szumów manualna i automatyczna, szybki dostęp do kanału 9/19 również znalazły na liście możliwości najnowszego Midlanda M-MINI

- SQ Automatyczna blokada szumów regulowana A0-A9
- SC automatyczne szukanie rozmowy
- Szybki wybór kanałów priorytetowych 19 (drogowego) lub kanału 9 (alarmowego)
- LC blokada przycisków
- R włączona regulacja czułości odbiornika

RADIO CB MIDLAND M-MINI można rozbudować rozbudować o dodatkowe akcesoria:

- Mikrofonosłuchawka Midland MA-21-L
-

Mikrofonosłuchawka Midland MA-24-L

- Mikrofonosłuchawka Midland MA-30-L
- Adapter bluetooth Midland WA-Dongle
- Bezprzewodowy mikrofon Midland WA Mike
- Mikrofonosłuchawka nauszna bluetooth Midland BT WA-21
- Mikrofonosłuchawka douszna bluetooth Midland BT WA-31
- Mikrofonosłuchawka z pałąkiem bluetooth Midland BT WA-29
- Bezprzewodowy przyciska nadawania Midland WA-PTT

DANE TECHNICZNE OGÓLNE

- Ilość kanałów: 40 AM PL
- Zakres częstotliwości: 26.960 – 27.405 MHz
- Typ modulacji: AM/FM
- Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL
- Temperatura pracy: -10/+55 °C
- Zasilanie: 13.8V DC ±15%
- Gniazdo antenowe: 50 Ohm, PL-259
- Wymiary zewnętrzne: 110(L)x27(H)x120(P) mm b/z ramki

Waga: 0,395kg

ODBIORNIK

- Czułość: 0.5µV przy 20dB SINAD w AM/FM
- Częstotliwości pośrednie: 10.695 MHz i 455 KHz
- Separacja kanałów: 60 dB
- Tłumienie częstotliwości lustrzanej: 65 dB
- Moc wyjściowa audio: 3.0 W, 8 Ohm
- Zniekształcenia akustyczne: <8% przy 1 KHz
- Pobór prądu przy odbiorze: 0.3 A nominalnie/1.3 A maximum

NADAJNIK

- Moc wyjściowa: 4W
- Modulacja: AM: od 85% do 95%,FM:1,8 KHz ± 0,2 KHz
- Pasmo przenoszenia: 500 Hz ÷ 3 kHz
- Impedancja wyjściowa: 50 Ohm
- Pobór prądu: 2 A maximum

WYPOSAŻENIE

W skład kompletu wchodzą:

- Radiotelefon
-

Elektretowym mikrofonem z przedwzmacniaczem i przyciskami UP/DOWN

- Uchwyt mikrofonu
- Uchwyt do mocowania radia
- Śruby mocujace radio i uchwyt
- Instrukcja obsługi
- EC deklaracja zgodności