Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:44

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/centrala-alarmowa-smart-living-10100l-box-p-28754.html



Centrala alarmowa SMART LIVING 10100L BOX

Cena brutto	**1 228,78 zł**
Cena netto	**999,01 zł**
Numer katalogowy	**31924**
Kod producenta	**18-023**
Producent	**Brak**

Opis produktu

SMART LIVING 10100L BOX - to nowoczesna, rewolucyjna centrala alarmowa. Centrala charakteryzuje

się możliwościami niespotykanymi u innych producentów. Pierwszą cechą jest porzucenie podziału systemu na

przypisane na stałe wejścia i wyjścia alarmowe. W systemie występują terminale które w procesie

programowania są deklarowane odpowiednio jako wejście/wyjście. Cecha ta umożliwia ogromną elastyczność

w procesie projektowania systemu. Drugim przełomowym rozwiązaniem jest wprowadzenie deklarowanej

wartości parametryzacji wejścia alarmowego (zakres 0-20 kOhm). Centrala Inim nie ma stałej wartości

parametryzacji pętli sabotażowej tylko jest ona deklarowana w procesie programowania. Cecha ta jest bardzo

pomocna przy wymianie starego systemu na nowy (odpada potrzeba wymiany rezystorów w czujnikach).

Wartość parametryzacji jest ustawiana indywidualnie dla każdego czujnika. Istnieje możliwość ustawienia

tolerancji wahania rezystancji oddzielnie dla każdego czujnika (cecha wpływa na zmniejszenie ilości

fałszywych alarmów). Centrala wyposażona jest w funkcję „nauki parametryzacji" Po podłączeniu czujników

system może sam odczytać i zapamiętać wartości parametrów linii. Centrala ma bardzo rozbudowane funkcje

multimedialne (opcja), pozwalające na generowanie komunikatów głosowych towarzyszących zdarzeniom

w systemie. Centrala pozwala na zapisanie notatki głosowej (funkcja dyktafonu) Centrala umożliwia łączność

interkomową pomiędzy klawiaturami (opcja nie wymaga dodatkowego okablowania, dźwięk przesyłany jest po

magistrali systemowej). Urządzenie charakteryzuje się łatwością nagrywania komunikatów głosowych. Funkcję

tą realizuje się przy wykorzystaniu mikrofonu podłączonego do komputera lub poprzez wpisanie tekstu

komunikatu. Centrala przeczyta wpisany tekst głosem mężczyzny lub kobiety. Centrala posiada wbudowany

dialer telefoniczny który umożliwia zdalną komunikację (wysyłanie komunikatów o alarmach, usterkach,

zdarzeniach. Zdalne programowanie systemu) System umożliwia prowadzenie zdalnego podsłuchu chronionych

pomieszczeń przez mikrofony zainstalowane w wybranych klawiaturach. Wykorzystując funkcję stref

czasowych możemy tworzyć proste systemy automatyki obiektu. Istnieje możliwość rozbudowy systemu

o czytniki kontroli dostępu (identyfikatorem jest brelok lub karta). W celu ułatwienia zdalnej obsługi systemu

można zainstalować moduł LAN. Programowanie centrali jest bardzo proste i intuicyjne. W zestawie znajduje

się płyta z oprogramowaniem w języku polskim umożliwiającym pełne zaprogramowanie systemu

W skład oferowanego zestawu wchodzi: **centrala z zasilaczem impulsowym oraz obudowa**

SPECYFIKACJA

Płyta główna

Liczba terminali obsługiwanych przez system 100

Maksymalna liczba czujników (opcja podwajania linii) 100 (200)

Terminale na płycie głównej (konfigurowalne jako wejścia i wyjścia) 10 (5)

Programowalne przekaźniki na płycie głównej 1

Liczba programowalnych wyjść typu "Open-collector" 2 (500mA)

Liczba partycji 15

Przekaźnik i płyta rozdzielenia mocy (opcja dodatkowa) Tak

Zarządzanie poprzez sieć IP (używając SmartLAN) Tak

Obudowa przystosowana do modułu rozszerzeń Flex5 Tak

Obudowa urządzenia GSM Tak

Zasilacz 5A

RS232 Port Tak

Ładowanie akumulatora monitorowane przez czujnik temperatury (ProbeTh opcja dodatkowa) Tak

Obwód testu ładowania akumulatora Tak

Możliwość uaktualniania oprogramowania Tak

Możliwość uatkualniania oprogramowania modułów przez panel kontrolny Tak

Obudowa Metalowa

Obudowa akumulatora 17Ah

Wymiary 500x380x95 mm

Waga bez akumulatorów 5,3 Kg

I-BUS

Automatyczne zapisywane urządzeń podłączonych do I-BUS Tak

Liczba obsługiwanych klawiatur Joy i nCode/G 15

Liczba obsługiwanych czytników nBy 30

Liczba obsługiwanych terminali Flex5 40

Liczba obsługiwanych bezprzewodowych nadajników Air2 30

Urządzenie bezprzewodowe Air2

MC100 kontaktron magnetyczny (lub IR100 PIR 100

Bezprzewodowy pilot (KF100) 150

Identyfikacja

Kody dostepu instalatora 2

Liczba kodów breloczków użytkownika (mogą być kontrolowane przez timer (strefy czas.)) 50

Liczba nKey Tags lub Kart (mogą być kontrolowane przez timer (strefy czas.)) 100

Łączność telefoniczna

Liczba numerów kontaktowych 10

Kontrola linii telefonicznej Tak

Automatyczne powiadomienia głosowe Tak

Zintegrowany dialler cyfrowy Tak

Zintegrowany modem do zdalnego programowania Tak

Terminale wejściowe (strefy)

Tryb "uczenia się" parametryzacji linii Tak

Podwajanie linii (każde wejście zarządza 2 liniami) Tak

Terminale wejściowe dla czujników wstrząsu i rolet w panelu sterowania 2

Liczba terminali wejściowych dla czujników jako wejście lub wyjście 2 (1 on nCode/G)

Liczba terminali wejściowych dla czujników na module rozszerzeń konfigurowalne jako wejście lub

wyjście

4

Programowalny poziom naruszenia linii Tak

Trymer naruszenia linii Tak

Funkcje głosowe na płycie głównej

Interkom z klawiatury do klawiatury (Joy/MAX) Tak

Funkcja zdalnego podsłuchu z wyborem lokalizacji (Joy/MAX) Tak

Funkcje głosowe na płycie SmartLogos30M (akcesoria dodatkowe)

Automatyczne powiadomienia głosowe Tak

Pamięć głosowa (1 na jedną klawiaturę joyIMAX) Tak

Lokalne menu sygnałów głosowych (programowalne) Tak

Telefoniczne menu sygnałów głosowych (programowalne) Tak

Powiadomienia głosowe na klawiaturze (joyIMAX) Tak

Automatyczny wybór głosowy Tak

Nagrywanie wiadomości na klawiaturze joyIMAX Tak

Nagrywanie wiadomości z PC (używając mikrofonu lub .wav) Tak

Nagrywanie wiadomości z PC (używając funkcji text-to-speech) Tak

Inne funkcje

Tygodniowy licznik czasu (każdy z 5 szczególnymi przedziałami czasu) dla automatycznego

uzbrojenia i załączenia

10

Programowalne scenariusze (konfiguracje uzbrojenia) 30

Skróty (jednoklawiszowa operacja) 36

Programowalne ikony 50

Przewijanie pamięci zdarzeń 1000

Filtr rejestru zdarzeń Tak

Zachowywanie szczegółowe zdarzeń Tak

Zarządzanie skrótami poprzez klawisze funkcyjne (12) i klawisze numeryczne na klawiaturze Joy Tak

Skróty na 4 diodach LED na czytniku nBy Tak

Zarządzanie zdarzeniami poprzez powiązanie matrycowe Tak

Przypisanie rozpoczęcia akcji do zdarzenia Tak

Przypisanie zakończenia akcji do zdarzenia Tak

Oprogramowanie działa pod Windows Tak