Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:01

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/centrala-alarmowa-smart-living-1050-3a-box-p-4470.html



Centrala alarmowa SMART LIVING 1050 3A BOX

Cena brutto	**762,61 zł**
Cena netto	**620,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**04655**
Producent	**Inim**

Opis produktu

SMART LIVING 1050 3A BOX Zestaw: Centrala alarmowa z zasilaczem impulsowym i obudową - INIM

Nowoczesna, rewolucyjna centrala alarmowa. Centrala charakteryzuje się możliwościami niespotykanymi u innych producentów. Pierwszą cechą jest porzucenie podziału systemu na przypisane na stałe wejścia i wyjścia alarmowe. W systemie występują terminale które w procesie programowania są deklarowane odpowiednio jako wejście/wyjście. Cecha ta umożliwia ogromną elastyczność w procesie projektowania systemu. Drugim przełomowym rozwiązaniem jest wprowadzenie deklarowanej wartości parametryzacji wejścia alarmowego (zakres 0-20 kOhm).
Centrala Inim nie ma stałej wartości parametryzacji pętli sabotażowej tylko jest ona deklarowana w procesie programowania. Cecha ta jest bardzo pomocna przy wymianie starego systemu na nowy (odpada potrzeba wymiany rezystorów w czujnikach). Wartość parametryzacji jest ustawiana indywidualnie dla każdego czujnika. Istnieje możliwość ustawienia tolerancji wahania rezystancji oddzielnie dla każdego czujnika (cecha wpływa na zmniejszenie ilości fałszywych alarmów). Centrala wyposażona jest w funkcję „nauki parametryzacji” Po podłączeniu czujników system może sam odczytać i zapamiętać wartości parametrów linii. Centrala ma bardzo rozbudowane funkcje multimedialne (opcja), pozwalające na generowanie komunikatów głosowych towarzyszących zdarzeniom w systemie. Centrala pozwala na zapisanie notatki głosowej (funkcja dyktafonu). Centrala umożliwia łączność interkomową pomiędzy klawiaturami (opcja nie wymaga dodatkowego okablowania, dźwięk przesyłany jest po magistrali systemowej).
Urządzenie charakteryzuje się łatwością nagrywania komunikatów głosowych. Funkcję tą realizuje się przy wykorzystaniu mikrofonu podłączonego do komputera lub poprzez wpisanie tekstu komunikatu. Centrala przeczyta wpisany tekst głosem mężczyzny lub kobiety. Centrala posiada wbudowany dialer telefoniczny który umożliwia zdalną komunikację (wysyłanie komunikatów o alarmach, usterkach, zdarzeniach. Zdalne programowanie systemu) System umożliwia prowadzenie zdalnego podsłuchu chronionych pomieszczeń przez mikrofony zainstalowane w wybranych klawiaturach. Wykorzystując funkcję stref czasowych możemy tworzyć proste systemy automatyki obiektu. Istnieje możliwość rozbudowy systemu o czytniki kontroli dostępu (identyfikatorem jest brelok lub karta). W celu ułatwienia zdalnej obsługi systemu można zainstalować moduł LAN. Programowanie centrali jest bardzo proste i intuicyjne. W zestawie znajduje się płyta z oprogramowaniem w języku polskim umożliwiającym pełne zaprogramowanie systemu.

W skład zestawu **SMART LIVING 1050 3A BOX** wchodzi: centrala z zasilaczem impulsowym oraz obudowa.

SPECYFIKACJA:
Płyta główna
Liczba terminali obsługiwanych przez system: 50
Maksymalna liczba czujników (opcja podwajania linii): 50 (100)
Terminale na płycie głównej (konfigurowalne jako wejścia i wyjścia): 10 (5)
Programowalne przekaźniki na płycie głównej: 1
Liczba programowalnych wyjść typu “Open-collector”: 2 (500mA)
Liczba partycji: 10
Przekaźnik i płyta rozdzielenia mocy (opcja dodatkowa) -
Zarządzanie poprzez sieć IP (używając SmartLAN): Tak
Obudowa przystosowana do modułu rozszerzeń Flex5 -
Obudowa urządzenia GSM -
Zasilacz 3A RS232
Port: Tak
Ładowanie akumulatora monitorowane przez czujnik temperatury (ProbeTh opcja dodatkowa): Tak
Obwód testu ładowania akumulatora: Tak
Możliwość uaktualniania oprogramowania: Tak
Możliwość uatkualniania oprogramowania modułów przez panel kontrolny: Tak
Obudowa: Metalowa
Obudowa akumulatora: 7Ah
Wymiary: 305x220x80 mm
Waga bez akumulatorów: 2,2 Kg
I-BUS
Automatyczne zapisywane urządzeń podłączonych do I-BUS: Tak
Liczba obłsugiwanych klawiatur Joy i nCode/G: 10
Liczba obsługiwanych czytników nBy: 20

Liczba obsługiwanych terminali Flex5: 20
Liczba obsługiwanych bezprzewodowych nadajników Air2 20
Urządzenie bezprzewodowe Air2
MC100 kontaktron magnetyczny i/lub IR100 PIR 50
Bezprzewodowy pilot (KF100): 100
Identyfikacja
Kody dostępu instalatora: 2
Liczba kodów breloczków użytkownika (mogą być kontrolowane przez timer (strefy czas.)): 50
Liczba nKey Tags lub Kart (mogą być kontrolowane przez timer (strefy czas.)): 100
Łączność telefoniczna
Liczba numerów kontaktowych: 10
Kontrola linii telefonicznej: Tak
Automatyczne powiadomienia głosowe: Tak
Zintegrowany dialler cyfrowy: Tak
Zintegrowany modem do zdalnego programowania: Tak
Terminale wejściowe (strefy)
Tryb “uczenia się” parametryzacji linii: Tak
Podwajanie linii (każde wejście zarządza 2 liniami): Tak
Terminale wejściowe dla czujników wstrząsu i rolet w panelu sterowania: 2
Liczba terminali wejściowych dla czujników jako wejście lub wyjście: 2 (1 on nCode/G)
Liczba terminali wejściowych dla czujników na module rozszerzeń konfigurowalne jako wejście lub wyjście: 4
Programowalny poziom naruszenia linii: Tak
Trymer naruszenia linii: Tak
Funkcje głosowe na płycie głównej
Interkom z klawiatury do klawiatury (Joy/MAX): Tak
Funkcja zdalnego podsłuchu z wyborem lokalizacji (Joy/MAX): Tak
Funkcje głosowe na płycie SmartLogos30M (akcesoria dodatkowe)
Automatyczne powiadomienia głosowe: Tak
Pamięć głosowa (1 na jedną klawiaturę Joy/MAX): Tak
Lokalne menu sygnałów głosowych (programowalne): Tak
Telefoniczne menu sygnałów głosowych (programowalne): Tak
Powiadomienia głosowe na klawiaturze (Joy/MAX): Tak
Automatyczny wybór głosowy: Tak
Nagrywanie wiadomości na klawiaturze Joy/MAX: Tak
Nagrywanie wiadomości z PC (używając mikrofonu lub .wav): Tak
Nagrywanie wiadomości z PC (używając funkcji text-to-speech): Tak
Inne funkcje
Tygodniowy licznik czasu (każdy z 5 szczególnymi przedziałami czasu) dla automatycznego uzbrojenia i załączenia: 10
Programowalne scenariusze (konfiguracje uzbrojenia): 30
Skróty (jednoklawiszowa operacja): 36
Programowalne ikony: 50
Przewijanie pamięci zdarzeń: 500
Filtr rejestru zdarzeń: Tak
Zachowywanie szczegółowe zdarzeń: Tak
Zarządzanie skrótami poprzez klawisze funkcyjne (12) i klawisze numeryczne na klawiaturze Joy: Tak
Skróty na 4 diodach LED na czytniku nBy: Tak
Zarządzanie zdarzeniami poprzez powiązanie matrycowe: Tak
Przypisanie rozpoczęcia akcji do zdarzenia: Tak
Przypisanie zakończenia akcji do zdarzenia: Tak
Oprogramawanie działa pod Windows: Tak