

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/centrala-sygnalizacji-pozarowej-ignis-2040-p-20036.html>

Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 2040



| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 1 565,79 zł |
| Cena netto | 1 273,00 zł |
| Numer katalogowy | 22006 |
| Kod producenta | IGNIS2040 |
| Producent | Brak |

Opis produktu

Mikroprocesorowa centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 2040 jest przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania zagrożenia pożarowego po odebraniu informacji od współpracujących z nią czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych. Umożliwia ona włączanie dodatkowych urządzeń sygnalizacyjnych oraz przekazywanie sygnałów do systemu monitoringu pożarowego. Wykonana w technice montażu powierzchniowego, wyposażona w rozbudowane układy diagnostyki i samokontroli, gwarantuje długotrwałą i niezawodną pracę systemu wczesnego ostrzegania o pożarze. Centrala jest przeznaczona do zabezpieczania niewielkich obiektów np. magazynów, sklepów, małych biur, wyniesionych obiektów (kontenerów) telekomunikacyjnych itp.

Na liniach dozorowych centrali mogą pracować:
a/ czujki pożarowe szeregu 40 (ewentualnie 30):

- optyczne dymu DUR,
- optyczne dymu DOR,
- jonizacyjne dymu DIO,
- nadmiarowo-różniczkowe ciepła TUP,
- optyczno-temperaturowa DOT,
- temperaturowo-płomieniowa TOP,
- płomienia (ultrafiolet) PUO,
- iskrobezpieczne (wg instrukcji producenta),
- liniowe dymu DOP

b/ ręczne ostrzegacze (przyciski) pożarowe:

- wewnętrzne ROP-63,
- zewnętrzne ROP-63H.

Charakterystyka produktu

- 4 lub 6 linii/stref dozorowych (istnieje możliwość zamiany 2 linii alarmowych, które mogą pracować jako linie dozorowe) z możliwością włączenia w każdą linię do 32 czujek pożarowych lub jednej czujki liniowej dymu lub do 10 ręcznych ostrzegaczy pożarowych;
- 2 linie do zewnętrznych sygnalizatorów, które mogą być zamienione na 2 linie dozorowe;
- wyjścia przekaźnikowe z każdej linii dozorowej do sterowania urządzeń zewnętrznych (do 6 szt.);
- 1 wyjście przekaźnikowe alarmu ogólnego;
- 1 wyjście przekaźnikowe uszkodzenia ogólnego;
- 1 wyjście USB do współpracy z komputerem PC;
- wyjście do zasilania urządzeń zewnętrznych 24 V;
- zasilacz sieciowy z automatycznym ładowaniem rezerwowej baterii akumulatorów;
- wewnętrzna bateria akumulatorów dla zasilania rezerwowego przez 72 h (od 3,2 Ah do 7 Ah);
- ciągła kontrola baterii z automatycznym odłączeniem i sygnalizacją przy jej rozładowaniu;
- zegar czasu rzeczywistego;
- pamięć 999 zdarzeń;
- możliwość zaprogramowania alarmowania dla każdej linii jako:
-

jednostopniowe lub dwustopniowe zwykłe,

•

jednostopniowe ze wstępnym kasowaniem,

•

jednostopniowe ze współzależnością strefowo-czasową;

•

programowanie czasów opóźnienia wyjść do monitoringu;

•

programowanie pracy centrali w trybie: opóźnienia aktywne/blokowane;

•

ciągła kontrola sprawności linii dozorowych, sygnałowej na przerwę, zwarcie i doziemienie;

•

możliwość blokowania wyjść do monitoringu i do sygnalizatorów akustycznych;

•

możliwość wyłączenia linii dozorowych;

•

możliwość testowania elementów sygnalizacyjnych i czujek na liniach dozorowych;

•

cztery poziomy dostęp do elementów obsługowych centrali przy użyciu kodów dostępu wpisywanych z klawiatury centrali;

•

komunikatywne opisy i funkcjonalne elementy obsługowe;

•

sygnalizacja ogólna POŻAR ze wskazaniem strefy (linii), w której powstał pożar;

•

sygnalizacja ogólna USZKODZENIE z odczytem szczegółów na wyświetlaczu LCD;

•

małe wymiary (z wewnętrzną baterią zasilania rezerwowego);

•

estetyczna obudowa, w pastelowym kolorze.

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Napięcie zasilania: podstawowe | sieć 50Hz, 230V +10% - 15% |
| Napięcie zasilania: rezerwowe | 2szt. 12V od 3.2Ah do 7Ah |
| | |

| | |
|--|--|
| Czas zwłoki transmisji alarmu | od 0 do 10min |
| Obciążalność wyjścia do zasilania urządzeń zewnętrznych | 400mA/24V |
| Prąd obciążenia linii sygnalizatorów | 180mA/24V |
| Rezystancja linii dozorowej | maks. 2 x 100Ω |
| Wyjścia przekaźnikowe | uszkodzenie ogólne 1A/30V NC/NO 1szt. alarm pożarowy 1A/30V NC/NO 1szt. przekaźniki programowalne 1A/30V NC/NO 6szt. |
| Liczba linii dozorowych | 4 do 6 |
| Współpracujące ręczne ostrzegacze pożarowe lub sterujące | ROP-63, ROP-63H |
| Maksymalna liczba czujek punktowych na linii | 32 |
| Maksymalna liczba czujek liniowych na linii | 1 |
| Dopuszczalny prąd dozoru czujek na linii dozorowej | maks. 2mA |
| Liczba linii sygnalizatorów | do 2 |
| Klasa szczelności | IP 30 |
| Temperatura pracy | od -5°C do 40°C |
| Wymiary (mm) | 311x337x81 |
| Masa | bez akumulatora < 4kg |