Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 21:59

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/czujnik-temperatury-cah330-adresowalny-p-19839.html



Czujnik temperatury CAH330 adresowalny

Cena brutto	**411,94 zł**
Cena netto	**334,91 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**21779**

Opis produktu

Adresowalna wielokryteriowa czujka temperaturowa CAH330, MAH830. Czułość elementu wykrywającego obecność dymu zależna jest od zmian temperatury w otoczeniu. Czujka posiada wbudowany izolator zwarć. Wskaźnik zadziałania widoczny pod kątem 360º. Certyfikowana na zgodność z PN-EN 54

Kompatybilność:
– centrale z serii CF3000
– centrale z serii DF6000

Charakterystyka:
– Czujki adresowalne adresuje się programowo w celu uproszczenia procesu instalacji, dzięki czemu unika się konieczności ręcznej adresacji obarczonej ryzykiem popełnienia błędu. Gdy centrala wchodzi w tryb autouczenia, każdej czujce przypisywany jest adres – odpowiadający jej umiejscowieniu na pętli dozorowej.
– Wszystkie czujki adresowalne standardowo wyposażone są w izolator zwarć, aby uprościć instalację, dzięki uniknięciu potrzeby stosowania autonomicznych izolatorów zwarć i ograniczyć skutki zwarć przewodów (pojedyncze zwarcie na linii nie wpływa na komunikację z jakimkolwiek elementem liniowym). Zastosowanie izolatorów umożliwia prostą rekonfigurację stref jako, że granice stref mogą być łatwo zmieniane bez potrzeby instalowania dodatkowych izolatorów zwarć.
– Czujka temperaturowa może być zaprogramowana z centrali do pracy w trzech trybach:
a). czujka nadmiarowo-różniczkowa,
b). czujka nadmiarowa, temperatura średnia,
c). czujka nadmiarowa, temperatura wysoka.
– Ustawienia mogą być w dowolnym czasie modyfikowane w centrali sygnalizacji pożarowej, aby dopasować się do zmieniających się wymagań miejscowych.
– Tryb pracy dziennej / nocnej może być używany do automatycznej zmiany ustawień czujki we wstępnie założonym czasie lub w odpowiedzi na zewnętrzne sygnały.
– Wskaźnik zadziałania jest widoczny z dowolnego kąta, dzięki czemu unika się konieczności montażu czujki w orientacji optymalnej takiej jak wejście do pomieszczenia.
– Identyfikator na każdej czujce zawiera kod barwny, aby precyzyjnie wskazać jej typ bez konieczności demontażu.

Czujka wymaga stosowania gniazd:

Gniazdo czujki – CAB300, MAB800
Gniazdo czujki z przekaźnikiem – CAB300R, MAB800R

Specyfikacja techniczna:

Zgodność z Normą PN-EN 54-7
Napięcie zasilania: 18-30 V
Pobór prądu w trybie gotowości: 220 µA
Pobór prądu w trybie alarmu: 5 mA
Temperatura pracy: -20°C do +60°C
Wilgotność: od 0 do 95% bez kondensacji
Parametry działania: 60°C (A1R) / 77°C (BS) / 90°C (CS)
Masa: 79 g