Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:41

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/laczowka-rozgaleznik-zasilana-awz591-p-9774.html



# Łączówka rozgałęźnik zasilana AWZ591

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **38,13 zł** |
| Cena netto | **31,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **10336** |
| Producent | **Pulsar** |

## Opis produktu

Moduł bezpiecznikowy LBC8 przeznaczony jest do rozdziału zasilania w systemach CCTV wymagających napięcia z zakresu 10V ÷ 30V DC. Posiada dwa wejścia zasilania: złącze śrubowe i gniazdo DC 5,5/2,1 oraz osiem niezależnie zabezpieczonych bezpiecznikami topikowymi 1A wyjść zasilania AUX1 ÷ AUX8. Zadziałanie bezpiecznika sygnalizowane jest przez zgaszenie odpowiedniej diody LED modułu: L1 dla AUX1, L2 dla AUX2 itd. Dodatkowo wejście modułu zabezpieczone jest warystorem chroniącym zasilacz przed skutkami wystąpienia przepięć w układzie zasilania.

Specyfikacja

| | |
|---|---|
| Napięcie zasilania | 10 V ÷ 30 V DC |
| Pobór prądu | 8 mA ÷ 70 mA UIN = 10 V ÷ 30 V DC |
| Ilość wejść zasilania | 2 : gniazdo DC 5,5/2,1 lub złącze śrubowe |
| Ilość wyjść zasilania | 8 (zaciski AUX) |
| Zabezpieczenia: | - 8 x 1A |
| - przeciwzwarciowe SCP | - 8 x 1A |
| - przeciążeniowe OLP | - warystor |
| - przepięciowe | |
| Sygnalizacja optyczna | Dioda LED czerwona – obecność napięcia zasilania DC |
| | Diody LED zielone L1 ÷ L8 – stan wyjść AUX1 ÷ AUX8 |
| Warunki pracy | II klasa środowiskowa, -10°C ÷40°C |
| Wymiary | 126 x 78+16 x 42 (WxHxD) mm (+/-2) |
| Mocowanie | Wkręty montażowe x2 (otwory Ø4mm) |
| Złącza: | - złącza śrubowe Φ0,51÷2,05 (AWG 24-12) |
| - wyjścia zasilania | - gniazdo DC 5,5/2,1 |
| - wejście zasilania | - złącze śrubowe Φ0,51÷2,05 (AWG 24-12) |
| Waga netto/brutto | 0,17kg / 0,24kg |
| Deklaracje | CE, RoHS |