Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:43

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/merger-protokolu-pelco-d-i-pelco-p-p-26499.html



Merger protokołu Pelco-D i Pelco-P

Cena brutto	**970,49 zł**
Cena netto	**789,02 zł**
Numer katalogowy	**29442**
Kod producenta	**CONV-AG Pelco Merger**
Producent	**Ewimar**

Opis produktu

EW-Pelco-Merger jest urz?dzeniem, dedykowanym do systemów kamer obrotowych CCTV, które wymagaj? sterowania z dwóch klawiatur. Zastosowanie mergera kodu pozwala na jednoczesne sterowanie dwoma kamerami obrotowymi bez u?ycia krosownicy Video.

Posiada 2 porty RS-485, pracuj?ce jako wej?cia (do pod??czenia klawiatur PTZ) oraz jedno wyj?cie RS-485, które przekazuje zespolony kod do kamer PTZ.

Multipleksowy odbiór i wysy?anie danych

Specjalny algorytm, który zapobiega utracie wa?nych komend kodu Pelco przy ich d?u?ym nat?oku. Automatyczne filtrowane zb?dnych pakietów i sekwencyjne wysy?anie danych, w celu zminimalizowania opó?nie? oraz zapewnienia p?ynnego sterowania kamerami.

Podwójne buforowanie danych

Zapobiega wysy?aniu powtarzaj?cych si? danych przy du?ym nat?oku oraz zapewnia przesy?anie wa?nych pojedynczych komend - pocz?tek i koniec ruchu, presety, patterny, itp

2-krotne wyd?u?enie magistrai RS-485

Dzi?ki zastosowaniu oddzielnych driverów RS-485, mo?liwe jest wyd?u?enie d?ugo?ci magistral pomi?dzy klawiaturami PTZ oraz kamerami.

2 porty z niezale?nie ustawian? szybko?ci? transmisji

Port wej?ciowy Nr1 oraz port wyj?ciowy posiadaj? zawsze tak? sam? szybko?? transmisji. Port wej??iowy Nr2 mo?e mie? ustawion? inn? szybko?? transmisji, co pozwala na zwi?kszenie uniwersalno?ci urz?dzenia i umo?liwia zastosowanie klawiatur ró?nych producentów.

Automatyczne wykrywanie typu protoko?u

Merger wykrywa automatycznie protokó? Pelco-P oraz Pelco-D i przekazuje dane w niezmiennej postaci do wyj?cia RS-485. Mo?liwe jest jednoczesne przesy?anie dwóch ró?nych protoko?ów w tej samej sieci bez wzajemnego zak?ócania si?.

Detekcja sterowania t? sam? kamer?

W podczas sterowania kamer? przez jednego operatora, drugi operator automatycznie ma blokowany dost?p do tej samej kamery, co chroni system przed kolizjami i niesprecyzowanym sterowaniem. Po zako?czeniu sterowania przez pierwszego operatora, drugi operator mo?e przej?? t? sam? kamer? po up?ywie 5 lub 30 sekund (czas ustawiany). Odwrotna sytuacja jest wtedy, gdy sterowanie kamer? przejmie najpierw operator drugi (port 2).

Funkcja priorytetu dla portu 1

Standardowo porty wej?ciowe 1 i 2 maj? takie same priorytety dost?pu dla tej samej kamery. Po za??czenia funkcji priorytetu, operator pierwszy (Port 1) zawsze b?dzie mógł przej?? kamer? sterowan? w danym momencie przez operatora drugiego (Port 2). Operator drugi musi czeka?, a? operator pierwszy zako?czy sterowanie lub wybierze inn? kamer? do sterowania.

Specyfikacja techniczna:

Porty wej?ciowe	2 x RS-485
Port wyj?ciowy	1 x RS-485
Szybko?? transmisji	Port1-wej?cie, Port1-Wyj?cie: 2400baud, 4800baud, 9600baud, 19200baud Port2-wej?cie: 2400baud, 4800baud, 9600baud, 19200baud
Obs?ugiwane protoko?y	Pelco-P, Pelco-D - automatyczna detekcja. Pe?na prze?roczysto?? dla danych.
Zabezpieczenia przepi?ciowe	600W dla portów RS-485
Funkcje programowalne	Szybko?? transmisji, czas blokady dost?pu do tej samej kamery funkcja priorytetów
Zasilanie	9~24V AC/DC
Pobór pr?du	Nie wi?cej ni? 60mA @12VDC
Temperatura pracy	-10°C ~ +50°C
Wymiary	71x51x27mm