

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/modul-zasilacza-buforowego-msrk1024-27-6v-1a-p-9704.html>



Moduł zasilacza buforowego MSRK1024 27,6V 1A

Cena brutto	91,02 zł
Cena netto	74,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10258
Producent	Pulsar

Opis produktu

Moduł zasilacza buforowego przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń systemów alarmowych wymagających stabilizowanego napięcia 24V DC (+/-15%). Moduł zasilacza dostarcza napięcia 27,6V DC o wydajności prądowej:

- **Prąd wyjściowy 1A (bez akumulatora)**
- **Prąd wyjściowy 0,8A + 0,2A ładowanie akumulatora**
- **Prąd wyjściowy 0,5A + 0,5A ładowanie akumulatora**
- **Sumaryczny prąd odbiorników + akumulator wynosi max 1A**

W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe.

Cechy produktu

- bezprzerwowe zasilanie DC 27,6V/1A
- wysoka sprawność 89%
- niski poziom tętnień napięcia
- kontrola ładowania i konserwacji akumulatora
- ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP)
- zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarcie i odwrotnym podłączeniem
- prąd ładowania akumulatora 0,2A/0,5A przełączany zworką
- funkcja START manualnego załączenia akumulatora
- sygnalizacja optyczna LED
- wyjście techniczne EPS zaniku sieci AC - typu OC
- wyjście techniczne PSU awarii zasilacza - typu OC
- wyjście techniczne LoB niskiego napięcia akumulatora - typu OC
- regulowane czasy sygnalizacji zaniku sieci AC
- zabezpieczenia:
 1. przeciwzwarciowe SCP
 2. przeciążeniowe OLP
 3. termiczne OHP
 4. przepięciowe

Specyfikacja

Zasilanie:	30V÷32V AC
Pobór prądu:	50VA min.(np. AWT5172430, AWT049)
Moc modułu:	2A max.
Sprawność:	28W
Napięcie wyjściowe:	89%
Prąd wyjściowy:	22,0V ÷ 27,6V DC - praca buforowa
	20,0V ÷ 27,6V DC - praca bateryjna
	1A (bez akumulatora)
	0,8A + 0,2A ładowanie akumulatora
	0,5A + 0,5A ładowanie akumulatora
	24÷29V DC
Zakres regulacji napięcia wyjściowego:	30mV p-p max.
Napięcie tętnienia:	0,2A lub 0,5A - przełączany zworką I _{BAT}
Prąd ładowania akumulatora:	Elektroniczne - ograniczenie prądu i/lub uszkodzenie bezpiecznika topikowego F _{BAT}
Zabezpieczenie przed zwarcie SCP:	

Zabezpieczenie przed przeciążeniem OLP:

Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia:

Zabezpieczenie przepięciowe

Zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem UVP:
Wyjścia techniczne:

- EPS; wyjście sygnalizujące awarię zasilania AC

- PSU; wyjście sygnalizujące brak napięcia DC/awarię modułu zasilacza

- LoB wyjście sygnalizujące niski poziom napięcia akumulatora

Optyczna sygnalizacja pracy:

Warunki pracy:

Wymiary:

Waga netto/brutto:

Mocowanie

Deklaracje:

Złącza

w obwodzie akumulatora (wymaga wymiany wkładki topikowej) Automatyczny powrót

110-150% mocy modułu zasilacza, ponowne uruchomienie ręczne (awaria wymaga odłączenie obwodu wyjściowego DC)

F2A- ograniczenie prądu, bezpiecznik topikowy F_{BAT} (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej)

warystory
 $U < 20\text{ V } (\pm 5\%)$ - odłączenie zacisku akumulatora, konfiguracja zworką P_{BAT}

- typu OC: 50mA max.

stan normalny: poziom L (0V),

awaria: poziom hi-Z,

- opóźnienie 10s/60s (+/-20%) - konfiguracja zworką T_{AC}

- typu OC: 50mA max.

stan normalny: poziom L (0V),

awaria: poziom hi-Z,

- typu OC, 50mA max.

stan normalny ($U_{BAT} > 23\text{V}$): poziom L (0V),

awaria ($U_{BAT} < 23\text{V}$): poziom hi-Z

Tak - diody LED

II klasa środowiskowa, $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \div 40\text{ }^{\circ}\text{C}$

86 x 63 x 35 (WxLxH) mm (+/- 2)

0,07kg / 0,15kg

Kołki montażowe x 4 (PCB fi=4,2 mm)

CE, RoHS

Wyjścia : $\Phi 0,41 \div 1,63$ (AWG 26-14)

Wyjścia akumulatora BAT: 6,3F-2,5, 30cm