Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 07:45

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/multiswitch-terra-mv-512-5-12-z-regulacja-wzmocnie-p-23250.html



Multiswitch Terra MV-512 5/12 z regulacją wzmocnie

Cena brutto	**649,55 zł**
Cena netto	**528,09 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25625**
Kod producenta	**Lx 5108al**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Multiswitche serii MV zaprojektowane zostały w sposób umożliwiający pracę w średnich i dużych zbiorczych instalacjach telewizyjnych RTV+SAT. Mogą być również stosowane w mniejszych instalacjach domowych.

Cechy wyróżniające

- multiswitch radialny
- wbudowana prekorekcja charakterystyki kabla
- grupowanie wyjść pod względem poziomu wyjściowego
- separacja pomiędzy wejściami większa niż 30 dB
- aktywny tor sygnału naziemnego
- odlewana obudowa gwarantująca wysoki poziom ekranowania - klasa A

Multiswitch MV-512 posiada aktywny (wzmacniany) tor telewizji naziemnej oraz satelitarnej. Regulacja poziomu sygnału dla każdego z torów satelitarnych oraz DVB-T odbywa się za pomocą dedykowanych przełączników. Taki sposób konfiguracji zapewnia większą stabilność ustawionych parametrów w stosunku do rozwiązań tradycyjnych, bazujących na potencjometrach.

Odlewana obudowa zapewnia wysoką skuteczność ekranowania uniemożliwiając przenikanie sygnałów zakłócających do wewnątrz urządzenia. Wysoki poziom sygnału wyjściowego, wbudowana prekorekcja charakterystyki tłumienia przewodów koncentrycznych oraz stopniowanie tłumienia na wyjściach multiswitcha umożliwia budowanie dużych instalacji, w których długość przyłączy abonenckich sięgać może nawet 80m.

Zasilanie multiswitcha zrealizować można poprzez zastosowanie wzmacniacza magistrali SA-51 lub z podłączonego lokalnie zasilacza . Z jednego źródła możliwe jest zasilanie większej liczby urządzeń (maksymalny pobór prądu przez multiswitch 100mA).

Dane techniczne

Nazwa			MV-508	MV-512	MV-516
Ilo?? wej??			5	5	5
Ilo?? wyj??			8	12	16
Pasmo pracy [MHz]	SAT		950 - 2400		
	DVB-T/Radio		47 - 790		
Wzmocnienie (prekorekcja ch-ki t?umienia przewodu) [dB]	SAT	wyj?cia 1-4	5...14		
		wyj?cia 5-8	4...12		
		wyj?cia 9-12	-	3...10	
		wyj?cia 13-16	-		2...8
	DVB-T/Radio	wyj?cia 1-4	-1...5		
		wyj?cia 5-8	-2...3		
		wyj?cia 9-12	-	-3...1	
		wyj?cia 13-16	-		-4...-1
Regulacja wzmocnienia [dB]	SAT		12, krok 4dB		
	DVB-T/Radio		15, krok 1dB		
Max. poziom sygna?u SAT (IMD3=35dB)* [dB?V]			105		

Max. poziom sygna?u TV naziemnej (IMD3=60dB)* [dB?V]	wyj?cia 1-4	88		
	wyj?cia 5-8	86		
	wyj?cia 9-12	-	84	
	wyj?cia 13-16	-		82
Separacja wej?? SAT [dB]		> 30		
Separacja wyj?? [dB]	pasmo SAT	> 30		
	pasmo DVB-T	> 35		
Klasa ekranowania		A		
Pobór pr?du z odbiornika [mA]		< 65		
Maksymalny pobór pr?du z linii H oraz zewn?trznego ?ród?a zasilania		18V 100mA		
Sygna?y steruj?ce		14/18V, 0/22kHz		
Zakres temperatur pracy [°C]		-20...+50		
Wymiary [mm]		187x135x30	227x135x30	267x135x30
Masa [kg]		0,6	0,7	0,9