Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 20:08

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-como-pro-a1-p-t-p-22290.html



Panel zewnętrzny COMO-PRO-A1 p/t

Cena brutto	**712,17 zł**
Cena netto	**579,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24504**

Opis produktu

Index	COMO-PRO-A1
Opis	Domofon cyfrowy do systemu PRO, ze zbliżeniowym czytnikiem breloków i 1 przyciskiem dzwonienia
Wykonanie	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Moduły	- Jeden indywidualnie podświetlany przycisk dzwonienia i podświetlane pole opisowe - Zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz (ACC)
Max. ilość abonentów	1
Sposób montażu	- Podtynkowy - Natynkowy (wymagana dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-P NT) - Opcjonalnie - dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM)
Wymiary (mm)	Panel 197x90 Puszka montażowa podtynkowa 179x73x32
Typ instalacji	Cyfrowy system PRO: min. 3 żyły lub skrętka cat. 5e lub 6
Długość linii	Max. 1000m
Zasilanie	15V DC / 400mA
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 2,5W
Wyjścia	2 x złącza śrubowe rozłączalne: - podłączenie elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1,5A) lub podłączenie elektrozaczepu rewersyjnego (max.1,5A) lub modułu przekaźnika CDN-PK (obciążalność styków max. 5A) 5 x złącza śrubowe rozłączalne (podłączenie magistrali systemu PRO): - podłączenie sygnału audio: „LINE” - podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC” - podłączenie sygnału Video: „V+” i „V-” 1 x złącze RJ45: - podłączenie magistrali systemu PRO
Wejścia	2 x złącza śrubowe rozłączalne: - podłączenie przycisku zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy”do bezpośredniego uruchomienie elektrozaczepu z możliwością opóźnienia max. do 25 sek. 2 x złącza śrubowe rozłączalne: - podłączenie oddzielnego zasilania dla wyjścia na elektrozaczep
Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością	- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu - funkcja autootwierania: automatycznie otwieranie drzwi gdy ktoś zadzwoni (funkcja aktywowana w odbiornikach GLASS-PRO-7/MPRO7 lub za pomocą opcjonalnego modułu PRO-I/O podłączonego do magistrali systemu) - otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy: za pomocą dodatkowego przycisku lub np. pilota zdalnego

Cechy	sterowania (wymagane podłączenie do zacisków panelu lub do opcjonalnego modułu PRO-I/O podłączonego do magistrali systemu) - możliwość podłączenia dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (wymagany opcjonalny moduł PRO-I/O podłączony do magistrali systemu) - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja - odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu - indywidualnie podświetlane przyciski wywołania z podświetlanymi łatwo wymiennymi miejscami opisowymi - kontrola dostępu – wbudowany zbliżeniowy czytnik breloków, zintegrowany z dolnym polem opisowym - obsługa 70 breloków zbliżeniowych (po 10 przypisanych do lokalu + 10 administracyjnych) - możliwość używania do 10240 breloków zbliżeniowych mimo mniejszej ilości fizycznych przycisków dzwonienia (dostępne z poziomu komputera) - akustyczna informacja w lokalu o otwarciu drzwi (podzwanianie) – tylko dla breloków przypisanych do danego lokalu (dot. odbiorników INS-UPRO, INS-MPRO, GLASS-PRO-7; możliwość wyłączenia funkcji z poziomu komputera) - obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu - automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami (wymagany opcjonalny moduł PRO-I/O podłączony do magistrali systemu) - możliwość podłączenia wielu odbiorników dzwoniących jednocześnie - detekcja obecności odbiornika (Panel nie zadzwoni przy braku odbiornika) - możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu - wyjście do podłączenia bezpośrednio elektrozaczepu - możliwość sterowania zworą elektromagnetyczną - możliwość zasilania wyjścia do podłączenia elektrozaczepu z osobnego zasilacza (DC lub AC) - możliwość podłączenia zewnętrznego przycisku otwierania - opcja zabezpieczonego sterowania otwieraniem drzwi: elektrozaczep podłączamy do opcjonalnego modułu PRO-I/O (styki przekaźnika), a panel załącza otwieranie poprzez magistralę systemu - programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla CDN-USB - aktualizacja oprogramowania panelu za pomocą kabla CDN-USB - darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce "do pobrania" - możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego, sygnalizującego dzwonienie (wymagany opcjonalny moduł PRO-I/O podłączony do magistrali systemu) - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami działającymi w systemach PRO, PRO-A (FAMILIO/COMO) - możliwość podłączenie zewnętrznej kamery w systemie (wymagany dodatkowy moduły CDNVS-60 oraz magistrala oparta o skrętkę cat. 5e lub 6) Nowe funkcje paneli COMO-PRO 3 generacji: • podłączenie w jednym systemie dwóch paneli: 1 x master i 1 x slave • dodawanie i usuwanie breloków zbliżeniowych za pomocą breloka „master” (osobno dla każdego lokalu) oraz za pomocą breloka „super master” (we wszystkich lokalach)• programowanie ustawień i

aktualizacja oprogramowania po magistrali systemu (wymagany interfejs komputerowy PRO-USB)
- kompatybilne z wcześniejszymi generacjami systemu PRO
- indywidualny numer każdego urządzenia: DevID
- wyszukiwanie wszystkich urządzeń w systemie
- indywidualne lub grupowe zarządzanie urządzeniami
- możliwość zarządzania urządzeniami i aktualizacji w działającym systemie
- jedno oprogramowanie do obsługo wszystkich urządzań: PRO 3 Manager