Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 14:41

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-fam-pro-3np-nt-nt-p-14752.html



# Panel zewnętrzny FAM-PRO-3NP NT n/t

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 105,79 zł** |
| Cena netto | **899,02 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **16047** |
| Producent | **ACO B** |

## Opis produktu

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| **Index** | FAM-PRO-3NP NT |
| **Opis** | Wideodomofon cyfrowy z 3 przyciskami |
| **Wykonanie** | Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej |
| **Moduły** | Kamera - podgrzewana, kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min.600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm. Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z podświetleniem LED w podczerwieni: +/- 20° w każdą ze stron. Doskonały obraz w dzień i w nocy.<br>3NP - 3 indywidualnie podświetlane przyciski wywołania |
| **Max. ilosc abonentow** | 3 lokale |
| **Sposób montażu** | Natynkowy |
| **Wymiary (mm)** | Panel 263,8x67,8<br>Puszka natynkowa 266x70 |
| **Typ instalacji** | Cyfrowa: skrętka cat. 5e lub 6 |
| **Długosc linii** | Max. 300m |
| **Zasilanie** | 15V DC |
| **Pobor mocy w trybie czuwania** | ~ 2,5W |
| **Wyjscia** | Pierwsze do podłączenia:<br>- elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A)<br>- elektrozaczepu rewersyjnego (max.0,5A)<br>- modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A) |
| **Wejscia** | 1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy" - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu<br>z możliwością opóźnienia max. do 25 sek. |
| **Udogodnienia dla niepełnosprawnych** | - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu |
| **Cechy** | - odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu<br>- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu<br>- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami<br>- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem<br>- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu<br>- indywidualne ustawiania parametrów dźwięków<br>- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja<br>- możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu<br>- możliwość sterowania zworą elektromagnetyczną<br>- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania<br>- łatwo wymienne podświetlane pole opisowe<br>- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grupy Familio PRO<br>- programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB<br>- aktualizacja oprogramowania panelu za pomocą kabla USB<br>- darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce "do pobrania" |