Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 14:03

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-inspiro-pmr-1-p-28133.html



Panel zewnętrzny INSPIRO PMR 1+

Cena brutto	**3 135,34 zł**
Cena netto	**2 549,06 zł**
Numer katalogowy	**31267**
Kod producenta	**INSPIRO PMR 1+**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Inspiro+ to nowe rozwiązanie umożliwiające obsługę nawet największych inwestycji w segmencie budownictwa wielomieszkaniowego. Ilość obsługiwanych lokali zwiększyła się z 255 aż do 1020, panele zostały wyposażone w funkcje ułatwiające zarówno konfigurację, jak również codzienne użytkowanie.
W tej wersji panelu występują: rozwiązania dedykowane dla osób z niepełnosprawnościami, takie jak wbudowana pętla indukcyjna T oraz sygnalizacja optyczna i dźwiękową statusu domofonu. Pętla indukcyjna T umożliwia osobie niedosłyszącej zdalny odbiór głosu z głośnika domofonu bezpośrednio w aparacie słuchowym. Dzięki temu użytkownik aparatu słuchowego może używać komfortowo domofonu z czystym, wyraźnym i użytecznym dźwiękiem, bez żadnych zakłóceń i zniekształceń z zewnątrz. Pętla indukcyjna T jest oznaczona na domofonie międzynarodowym symbolem, a standard ten jest obsługiwany przez większość aparatów słuchowych.
Sygnalizacja świetlna za pomocą trzech świecących diod pokazuje status: dzwonienie do lokalu, odebranie rozmowy i otwarcie drzwi. Sygnalizacja dźwiękowa polega na odtwarzaniu trzech różnych komunikatów głosowych: „trwa wybieranie, proszę czekać” (podczas dzwonienia do lokalu), „drzwi są otwarte, proszę wejść” lub „numer nie odpowiada, proszę spróbować później”. Komunikaty są dostępne w językach: polskim, angielskim i francuskim, w zależności od ustawionego języka wyświetlanych komunikatów w domofonie.

Index

INSPIRO PMR 1+ (G2) (Master/Slave)
INSPIRO PMR 1+ (Master)
INSPIRO PMR 1S+ (Slave)

Opis

Wideodomofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, modułem dla osób z niepełnosprawnościami i czytnikiem zbliżeniowym.

Wykonanie

Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz podświetlane przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Dostępne warianty językowe

PL-EN-DE-FR
PL-EN-DE-SV
EN-LT-IT-HU

Moduły

Kamera – podgrzewana, kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min.600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm. Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z podświetleniem LED w podczerwieni: +/- 20° w poziomie.
Doskonały obraz w dzień i w nocy.
DM – Moduł dla osób z niepełnosprawnościami INS-DM: pętla indukcyjna T, syntezator mowy (sygnalizacja dźwiękowa), trzy świecące diody (sygnalizacja optyczna)
Zamek szyfrowy – indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu
ACC – czytnik elementów zbliżeniowych Unique 125 kHz

Wyświetlacz

LCD (podgrzewany)

Max. ilość abonentów

1020 lokale

Sposób montażu

Podtynkowy
Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa INS-P-XL NT)

Wymiary (mm)

Panel 111×412
Puszka montażowa podtynkowa 92x393x31,5

Typ instalacji

Cyfrowa: skrętka cat. 5e lub 6

Długość linii

Max. 1000m

Zasilanie

15V DC / 1,2A

Pobór mocy w trybie czuwania

~ 1,8W

Wyjścia

2 x złącza śrubowe „ELOCK”:
– podłączenie elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) lub rewersyjnego (max.0,5A) lub modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
2 x złącza śrubowe
– podłączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE- (GND)”
2 x złącza śrubowe
– podłączenie drugiego wyjścia przekaźnikowego (OUTPUT): „N” i „NO” (max. 2A,30VDC) – tylko Master

Wejścia

-4 x złącza śrubowe:
– podłączenie zasilania: stałego „+DC” i „GND”
1 x złącze śrubowe „INPUT”:
– podłączenie przycisku zwiernego (NO) – aktywowane po zwarciu do GND systemu. Np. zewnętrzny przycisk otwierania
1 x złacze śrubowe:
– podłaczenie sygnału audio z poprzedzającego panelu (Master Line): „ML+” (tylko Slave)
2 x gniazdo „EXTMOD” do podłączenia opcjonalnych modułów

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością

– podświetlane przyciski klawiatury opcjonalnie zgodne z językiem Braille’a
– optyczna i akustyczna (komunikaty głosowe) sygnalizacja funkcji panelu
– automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U)

Cechy

– odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
– możliwość ustawienia 6-cyfrowego numeru lokalu
– 4 różne tabele kodów
– dostępne kody: 1020 lokatorskich (4-cyfrowych),
5 administratora (4 lub 6-cyfrowych), 1 instalatora (8-cyfrowy)
– programowany wpis na wyświetlaczu głównym (max.30 znaków)
– regulowany max. czas rozmowy (40-120 sekund)
– obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
– obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave/Multimaster
– dla obsługi 1020 lokali wymagany opcjonalny moduł SW4S-DIN
– otwieranie elektrozaczepu lub dodatkowego wyjścia przekaźnikowego bez rozmowy (CDN-I/O)
– automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami, za pomocą zamka szyfrowego, odbiornika. Również bez aktywnego połączenia:
– otwieranie furtki -potrójny kluczyk lub – sterowanie zewnętrznymi urządzeniami (moduł CDN-I/O) – potrójny kluczyk
– włączenie lub wyłączenie dostępu do sterowania zewnętrznymi urządzeniami osobno dla każdego lokalu
– możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem przy zastosowaniu aktywnych odbiorników
– szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
– intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
– opcja grupowej zmiany zakresu numerów dzwonienia
– opcja grupowej zmiany numerów dzwonienia
– możliwość ustawienia do 8 numerów, dla których jest opcja dzwonienia bez rozmowy
– funkcja autootwierania dla każdego lokalu
– funkcja otwierania korytarzowego
– funkcja portierska
– możliwość wpisania dowolnego max. 6 znakowego tekstu na wyświetlaczu podczas przekierowania portierskiego
– regulowana liczba otwierań podczas rozmowy (1-3)
– obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych
różnego typu
– 8 priorytetowych nr dodatkowych z indywidualnymi ustawieniami parametrów dzwonienia
– przekierowania dzwonienia dla numerów dodatkowych
– wbudowana pętla indukcyjna T (oznaczona międzynarodowym symbolem) dla osób korzystających z aparatu słuchowego – głos z głośnika domofonu przesyłany jest bezpośrednio do aparatu słuchowego
– wbudowana sygnalizacja optyczna: dioda czerwona sygnalizuje dzwonienie do lokalu, dioda żółta sygnalizuje odebranie rozmowy dioda zielona sygnalizuje otwarcie drzwi.
– wbudowana sygnalizacja dźwiękowa – syntezator, który odtwarza komunikaty: „trwa wybieranie, proszę czekać” (podczas dzwonienia do lokalu), „drzwi są otwarte, proszę wejść” lub „numer nie odpowiada, proszę spróbować później”.
Komunikaty dostępne w językach: polskim, angielskim i francuskim, w zależności od ustawionego języka wyświetlanych komunikatów w domofonie.
– programowanie z poziomu komputera bez zewnętrznego zasilania
– programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą kabla USB
– darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce „do pobrania”
– kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDNP, Inspiro i Familio P/PV