

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-inspiro-pmr-1-p-28133.html>

## Panel zewnętrzny INSPIRO PMR 1+

Cena brutto	<b>3 135,34 zł</b>
Cena netto	<b>2 549,06 zł</b>
Numer katalogowy	<b>31267</b>
Kod producenta	<b>INSPIRO PMR 1+</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Inspiro+ to nowe rozwiązanie umożliwiające obsługę nawet największych inwestycji w segmencie budownictwa wielomieszaniowego. Ilość obsługiwanych lokali zwiększyła się z 255 aż do 1020, panele zostały wyposażone w funkcje ułatwiające zarówno konfigurację, jak również codzienne użytkowanie.

W tej wersji panelu występują: rozwiązania dedykowane dla osób z niepełnosprawnościami, takie jak wbudowana pętla indukcyjna T oraz sygnalizacja optyczna i dźwiękową statusu domofonu. Pętla indukcyjna T umożliwia osobie niedosłyszącej zdalny odbiór głosu z głośnika domofonu bezpośrednio w aparacie słuchowym. Dzięki temu użytkownik aparatu słuchowego może używać komfortowo domofonu z czystym, wyraźnym i użytecznym dźwiękiem, bez żadnych zakłóceń i zniekształceń z zewnątrz. Pętla indukcyjna T jest oznaczona na domofonie międzynarodowym symbolem, a standard ten jest obsługiwany przez większość aparatów słuchowych.

Sygnalizacja świetlna za pomocą trzech świecących diod pokazuje status: dzwonenie do lokalu, odebranie rozmowy i otwarcie drzwi. Sygnalizacja dźwiękowa polega na odtwarzaniu trzech różnych komunikatów głosowych: „trwa wybieranie, proszę czekać” (podczas dzwonienia do lokalu), „drzwi są otwarte, proszę wejść” lub „numer nie odpowiada, proszę spróbować później”. Komunikaty są dostępne w językach: polskim, angielskim i francuskim, w zależności od ustawionego języka wyświetlanych komunikatów w domofonie.

### Index

INSPIRO PMR 1+ (G2) (Master/Slave)

INSPIRO PMR 1+ (Master)

INSPIRO PMR 1S+ (Slave)

### Opis

Wideodomofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, modułem dla osób z niepełnosprawnościami i czytnikiem zbliżeniowym.

### Wykonanie

Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz podświetlane przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej

### Dostępne warianty językowe

PL-EN-DE-FR

PL-EN-DE-SV

EN-LT-IT-HU

### Moduły

Kamera – podgrzewana, kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min.600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm. Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z podświetleniem LED w podczerwieni: +/- 20° w poziomie.

Doskonały obraz w dzień i w nocy.

DM – Moduł dla osób z niepełnosprawnościami INS-DM: pętla indukcyjna T, syntezytor mowy (sygnalizacja dźwiękowa), trzy świeące diody (sygnalizacja optyczna)

Zamek szyfrowy – indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu

ACC – czytnik elementów zbliżeniowych Unique 125 kHz

Wyświetlacz

LCD (podgrzewany)

Max. ilość abonentów

1020 lokale

Sposób montażu

Podtynkowy

Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa INS-P-XL NT)

Wymiary (mm)

Panel 111×412

Puszka montażowa podtynkowa 92x393x31,5

Typ instalacji

Cyfrowa: skrętka cat. 5e lub 6

Długość linii

Max. 1000m

Zasilanie

15V DC / 1,2A

Pobór mocy w trybie czuwania

~ 1,8W

Wyjścia

2 x złącza śrubowe „ELOCK”:

– podłączenie elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) lub rewersyjnego (max.0,5A) lub modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)

2 x złącza śrubowe

– podłączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE- (GND)”

2 x złącza śrubowe

– podłączenie drugiego wyjścia przekaźnikowego (OUTPUT): „N” i „NO” (max. 2A,30VDC) – tylko Master

## Wejścia

- 4 x złącza śrubowe:
- podłączenie zasilania: stałego „+DC” i „GND”
- 1 x złącze śrubowe „INPUT”:
- podłączenie przycisku zwiernego (NO) - aktywowane po zwarciu do GND systemu. Np. zewnętrzny przycisk otwierania
- 1 x złącze śrubowe:
- podłączenie sygnału audio z poprzedzającego panelu (Master Line): „ML+” (tylko Slave)
- 2 x gniazdo „EXTMOD” do podłączenia opcjonalnych modułów

## Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością

- podświetlane przyciski klawiatury opcjonalnie zgodne z językiem Braille'a
- optyczna i akustyczna (komunikaty głosowe) sygnalizacja funkcji panelu
- automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U)

## Cechy

- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
  - możliwość ustawienia 6-cyfrowego numeru lokalu
  - 4 różne tabele kodów
  - dostępne kody: 1020 lokatorskich (4-cyfrowych), 5 administratora (4 lub 6-cyfrowych), 1 instalatora (8-cyfrowy)
  - programowany wpis na wyświetlaczu głównym (max.30 znaków)
  - regulowany max. czas rozmowy (40-120 sekund)
  - obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
  - obsługa wielowejsściowych systemów Master/Slave/Multimaster
  - dla obsługi 1020 lokali wymagany opcjonalny moduł SW4S-DIN
  - otwieranie elektrozaczepu lub dodatkowego wyjścia przekaźnikowego bez rozmowy (CDN-I/O)
  - automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami, za pomocą zamka szyfrowego, odbiornika. Również bez aktywnego połączenia:
  - otwieranie furtki -potrójny kluczyk lub - sterowanie zewnętrznymi urządzeniami (moduł CDN-I/O) - potrójny kluczyk
  - włączenie lub wyłączenie dostępu do sterowania zewnętrznymi urządzeniami osobno dla każdego lokalu
  - możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem przy zastosowaniu aktywnych odbiorników
  - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
  - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
  - opcja grupowej zmiany zakresu numerów dzwonienia
  - opcja grupowej zmiany numerów dzwonienia
  - możliwość ustawienia do 8 numerów, dla których jest opcja dzwonienia bez rozmowy
  - funkcja autootwierania dla każdego lokalu
  - funkcja otwierania korytarzowego
  - funkcja portierska
  - możliwość wpisania dowolnego max. 6 znakowego tekstu na wyświetlaczu podczas przekierowania portierskiego
  - regulowana liczba otwierań podczas rozmowy (1-3)
  - obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
  - 8 priorytetowych nr dodatkowych z indywidualnymi ustawieniami parametrów dzwonienia
  - przekierowania dzwonienia dla numerów dodatkowych
  - wbudowana pętla indukcyjna T (oznaczona międzynarodowym symbolem) dla osób korzystających z aparatu słuchowego - głos z głośnika domofonu przesyłany jest bezpośrednio do aparatu słuchowego
  - wbudowana sygnalizacja optyczna: dioda czerwona sygnalizuje dzwonienie do lokalu, dioda żółta sygnalizuje odebranie rozmowy dioda zielona sygnalizuje otwarcie drzwi.
  - wbudowana sygnalizacja dźwiękowa - syntezytor, który odtwarza komunikaty: „trwa wybieranie, proszę czekać” (podczas dzwonienia do lokalu), „drzwi są otwarte, proszę wejść” lub „numer nie odpowiada, proszę spróbować później”.
- Komunikaty dostępne w językach: polskim, angielskim i francuskim, w zależności od ustawionego języka wyświetlanych komunikatów w domofonie.
- programowanie z poziomu komputera bez zewnętrznego zasilania
  - programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą kabla USB
  - darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce „do pobrania”
  - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDNP, Inspiro i Familio P/PV

