Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 21:32

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-z-czyt-brelok-cdnp7acc-st-p-14851.html



Panel zewnętrzny z czyt. brelok CDNP7ACC ST

Cena brutto	**859,77 zł**
Cena netto	**699,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**16166**
Producent	**ACO B**

Opis produktu

Dane techniczne

Index	CDNP7ACC ST CDNP7ACCS ST
Opis	Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym i czytnikiem zbliżeniowym
Wykonanie	Obudowa ze stopu aluminium malowana proszkowo Płaski front obudowy zlicowany z ramką montażową Dodatkowa tylna obudowa z tworzywa, zakrywająca elektronikę
Dostępne kolory	Stalowy (ST)
Moduły	Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu ACC - czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125kHz
Max. ilość abonentów	255 lokali
Wyświetlacz	LCD (podgrzewany)
Sposób montażu	W zależności od wyboru ramki: - podtynkowy - natynkowy
Wymiary (mm)	206x88x29,3
Typ instalacji	Cyfrowa: 2 żyłowa
Długość linii	Max. 1000m
Zasilanie	12V ± 0,5V AC
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 1,1W
Wyjścia	Pierwsze do podłączenia: - elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) - elektrozaczepu rewersyjnego (max.0,5A) - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A) Drugie przekaźnikowe do podłączenia: - automatyki domowej (max. 2A,30VDC)
Wejścia	1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy" - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu lub dzwonienie do wybranego lokalu
Udogodnienia dla niepełnosprawnych	- podświetlane przyciski klawiatury opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille'a - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U)

Cechy

- dowolna ilość breloków zbliżeniowych dla dostępu instalatora z możliwością wejścia w ustawienia
- regulowany czas rozmowy (40-120 sekund)
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- działanie w wielowejściowych systemach Master/Slave/Multimaster
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami, za pomocą zamka szyfrowego, breloka, odbiornika. Również bez aktywnego połączenia:
- otwieranie furtki -potrójny kluczyk lub
- sterowanie zewnętrznymi urządzeniami (moduł CDN-I/O) – potrójny kluczyk
- włączenie lub wyłączenie dostępu do sterowania zewnętrznymi urządzeniami osobno dla każdego lokalu
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- funkcja otwierania korytarzowego
- opcja grupowej zmiany zakresu numerów dzwonienia
- opcja grupowej zmiany numerów dzwonień
- możliwość ustawienia opcji dzwonienia bez rozmowy dla 8 lokali
- funkcja autootwierania dla każdego lokalu
- funkcja portierska
- możliwość wpisania 6-znakowego tekstu wyświetlacza podczas przekierowania portierskiego
- regulowana liczba otwierań podczas rozmowy (1-3)
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
- 8 priorytetowych nr dodatkowych z indywidualnymi ustawieniami parametrów dzwonienia
- nr seryjny urządzenia wyświetlany w programie komputerowym
- funkcja przekierowania dzwonienia dla numerów dodatkowych
- przekierowanie dzwonienia zawsze włączone dla odbiorników „pasywnych” (INS-UP720B/M, INS-UP)
- możliwość włączenia przekierowania dzwonienia przez odbiorniki „aktywne” (INS-UP720MR, UP800,INS-MP7, INS-MPR)
- programowanie z poziomu komputera bez zewnętrznego zasilania
- programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą kabla USB
- darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce "do pobrania"
- kompatybilny z cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV
- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
- łatwy montaż i instalacja dzięki specjalnym uchwytom w ramce - do zawieszenia centrali na czas instalacji
- 6 cyfr w numerze lokalu
- dostępne kody: 255 lokatorskich (4-cyfrowych), 5 administratora (4 lub 6-cyfrowych), 1 instalatora (8-cyfrowy)
- programowany wpis na wyświetlaczu głównym (max.30 znaków)
- obsługa do 6144 breloków zbliżeniowych
- dowolna ilość breloków przypisanych do każdego lokalu (z puli 6144)
- dowolna ilość breloków dla dostępu administratora, nie przypisanych do lokali (z puli 6144)