

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-z-czyt-brelok-cdnp8acc-st-p-26208.html>

## Panel zewnętrzny z czyt. brelok CDNP8ACC ST

Cena brutto	<b>859,77 zł</b>
Cena netto	<b>699,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>29108</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Index

CDNP8ACC ST

Opis

Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym i czytnikiem zbliżeniowym

Wykonanie

Obudowa ze stopu aluminium malowana proszkowo  
Klawiatura ze stali nierdzewnej z białym podświetleniem  
Dodatkowa tylna obudowa z tworzywa, zakrywająca elektronikę

Dostępne kolory

Stalowy (ST)

Moduły

Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu  
ACC - czytnik breloków zbliżeniowych

Max. ilość abonentów

255 lokali

Wyświetlacz

LCD (podgrzewany)

## Sposób montażu

W zależności od wyboru ramki:

- podtynkowy: CDN-R-S-AL ST (ramka pokazana jest na zdjęciu głównym)
- natynkowy: CDN-P-S NT

## Wymiary (mm)

206×88

## Typ instalacji

Cyfrowa: 2 żyłowa

## Długość linii

Max. 1000m

## Zasilanie

15V DC / 200mA lub 12V ± 0,5V AC

## Pobór mocy w trybie czuwania

~1W

## Wyjścia

2 x złącza śrubowe „ELOCK”:

- podłączenie elektrozaczełu tradycyjnego (max. 1A) lub rewersyjnego (max.0,5A) lub modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)

2 x złącza śrubowe

- podłączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE- (GND)”

2 x złącza śrubowe

- podłączenie drugiego wyjścia przekaźnikowego (OUTPUT): „N” i „NO” (max. 2A,30VDC)

## Wejścia

4 x złącza śrubowe:

- podłączenie zasilania: stałego „+DC” i „GND” lub zmiennego „AC” i „AC”

1 x złącze śrubowe „INPUT”:

- podłączenie przycisku zwierzonego (NO) - aktywowane po zwarciu do GND systemu. Np. zewnętrzny przycisk otwierania

1 x złącze śrubowe:

- podłączenie sygnału audio z poprzedzającej centrali (Master Line): „ML+”

2 x gniazdo „EXTMOD” do podłączenia opcjonalnych modułów

## Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością

- podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille'a
- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
- automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonicie (CDN-U)

## Cechy

- odporny na akty wandalizmu oraz warunki atmosferyczne (od -20 do 50°C, IK07, IP42)
- obsługa do 1536 breloków zbliżeniowych
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave
- uniwersalna konstrukcja Master i Slave (centrala może pracować zarówno jako Master lub jako Slave)
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- indywidualne ustawienia parametrów dźwięków
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- funkcja otwierania korytarzowego
- tryb hotelowy maksymalnie do 10 stref
- funkcja portierska
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV
- programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą kabla USB
- darmowe oprogramowania do tworzenia list opisowych i konfiguracji urządzenia dostępne w zakładce „do pobrania”
- kompatybilny ze wszystkimi stalowymi ramkami serii CDN-R (np. CDN-R-S, CDN-R-M, itd.)