Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 14:03

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-z-czyt-brelok-cdnp8acc-st-p-26208.html



Panel zewnętrzny z czyt. brelok CDNP8ACC ST

Cena brutto	**859,77 zł**
Cena netto	**699,00 zł**
Numer katalogowy	**29108**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Index

CDNP8ACC ST

Opis

Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym i czytnikiem zbliżeniowym

Wykonanie

Obudowa ze stopu aluminium malowana proszkowo
Klawiatura ze stali nierdzewnej z białym podświetleniem
Dodatkowa tylna obudowa z tworzywa, zakrywająca elektronikę

Dostępne kolory

Stalowy (ST)

Moduły

Zamek szyfrowy – indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu
ACC – czytnik breloków zbliżeniowych

Max. ilość abonentów

255 lokali

Wyświetlacz

LCD (podgrzewany)

Sposób montażu

W zależności od wyboru ramki:
– podtynkowy: CDN-R-S-AL ST (ramka pokazana jest na zdjęciu głównym)
– natynkowy: CDN-P-S NT

Wymiary (mm)

206×88

Typ instalacji

Cyfrowa: 2 żyłowa

Długość linii

Max. 1000m

Zasilanie

15V DC / 200mA lub 12V ± 0,5V AC

Pobór mocy w trybie czuwania

~1W

Wyjścia

2 x złącza śrubowe „ELOCK”:
– podłączenie elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) lub rewersyjnego (max.0,5A) lub modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
2 x złącza śrubowe
– podłączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE- (GND)”
2 x złącza śrubowe
– podłączenie drugiego wyjścia przekaźnikowego (OUTPUT): „N” i „NO” (max. 2A,30VDC)

Wejścia

4 x złącza śrubowe:
– podłączenie zasilania: stałego „+DC” i „GND” lub zmiennego „AC” i „AC”
1 x złącze śrubowe „INPUT”:
– podłączenie przycisku zwiernego (NO) – aktywowane po zwarciu do GND systemu. Np. zewnętrzny przycisk otwierania
1 x złacze śrubowe:
– podłaczenie sygnału audio z poprzedzającej centrali (Master Line): „ML+”
2 x gniazdo „EXTMOD” do podłączenia opcjonalnych modułów

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością

– podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille’a
– akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
– automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U)

Cechy

– odporny na akty wandalizmu oraz warunki atmosferyczne (od -20 do 50°C, IK07, IP42)
– obsługa do 1536 breloków zbliżeniowych
– obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
– obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave
– uniwersalna konstrukcja Master i Slave (centrala może pracować zarówno jako Master lub jako Slave)
– automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami
– możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
– szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
– indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
– intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
– funkcja otwierania korytarzowego
– tryb hotelowy maksymalnie do 10 stref
– funkcja portierska
– obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
– kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV
– programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą kabla USB
– darmowe oprogramowania do tworzenia list opisowych i konfiguracji urządzenia dostępne w zakładce „do pobrania”
– kompatybilny ze wszystkimi stalowymi ramkami serii CDN-R (np. CDN-R-S, CDN-R-M, itd.)