

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-z-czyt-brelok-fam-p-1npacc-pt-p-14770.html>



## Panel zewnętrzny z czyt. brelok FAM-P-1NPACC p/t

Cena brutto	<b>675,27 zł</b>
Cena netto	<b>549,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>16070</b>

### Opis produktu

Dane techniczne	
Model	FAM-P-1NPACC
Opis	Domofon cyfrowy z czytnikiem breloków i 1 przyciskiem
Wykonanie	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szcztokowanej
Moduły	1NP - 1 indywidualnie podświetlany przycisk wywołania ACC - zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
Max. ilość abonentów	1 lokal
Sposób montażu	Podtynkowy Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-P NT) Opcjonalnie - dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM)
Wymiary (mm)	Panel 197x90 Puszka montażowa podtynkowa 179x73x32
Typ instalacji	Cyfrowa: 2 żyłowa
Długość linii	Max. 1000m
Zasilanie	12V ± 0,5V AC
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 1,4W
Wyjścia	Pierwsze do podłączenia: - elektrozaczełu tradycyjnego (max. 1A) - elektrozaczełu rewersyjnego (max.0,5A) - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
Wejścia	1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonekowy” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczełu z możliwością opóźnienia max. do 255 sek
Udogodnienia dla niepełnosprawnych	- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonicie (CDN-U)
Cechy	- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu - obsługa do 192 breloków zbliżeniowych - obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu - obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave - automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami - możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu - indywidualne ustawiania parametrów dźwięków - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja - funkcja otwierania korytarzowego - dzwonicie portierskie - możliwość podłączenia elektrozaczełów różnego typu - możliwość sterowania zwrą elektromagnetyczną - obsługa zewnętrznego przycisku otwierania - łatwo wymienne podświetlane pble opisowe - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV - programowanie z poziomu komputera za pomocą kabla USB