Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 11:02

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-z-czyt-brelok-fam-p-1npzsacc-nt-p-14792.html



Panel zewnętrzny z czyt. brelok FAM-P-1NPZSACC NT

Cena brutto	**859,77 zł**
Cena netto	**699,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**16095**

Opis produktu

Dane techniczne

Model	FAM-P-1NPZSACC NT
Opis	Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, czytnikiem breloków oraz 1 przyciskiem
Wykonanie	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Moduły	Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu 1NP - 1 indywidualnie podświetlany przycisk wywołania ACC - zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
Max. ilość abonentów	11 lokali (1 indywidualny przycisk wywołania + 10 z zamka szyfrowego)
Sposób montażu	Natynkowy
Wymiary (mm)	Panel 174,8x67,8 Puszka natynkowa 177,1x70x36,5/25,4
Typ instalacji	Cyfrowa: 2 żyłowa
Długość linii	Max. 1000m
Zasilanie	12V ± 0,5V AC
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 1,4W
Wyjścia	Pierwsze do podłączenia: - elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) - elektrozaczepu rewersyjnego (max.0,5A) - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
Wejścia	1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu z możliwością opóźnienia max. do 255 sek.
Udogodnienia dla niepełnosprawnych	- podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille'a - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U)
Cechy	- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu - obsługa do 192 breloków zbliżeniowych - obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu - obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave - automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami - możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu - indywidualne ustawiania parametrów dźwięków - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja - funkcja otwierania korytarzowego - dzwonienie portierskie - możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu - możliwość sterowania zworą elektromagnetyczną - obsługa zewnętrznego przycisku otwierania - łatwo wymienne podświetlane pole opisowe - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV - programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB