

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-z-czyt-brelok-fam-p-4npacc-nt-p-14780.html>



## Panel zewnętrzny z czyt. brelok FAM-P-4NPACC NT

Cena brutto	<b>724,47 zł</b>
Cena netto	<b>589,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>16083</b>

### Opis produktu

Dane techniczne	
Model	FAM-P-4NPACC NT
Opis	Domofon cyfrowy z czytnikiem breloków i 4 przyciskami
Wykonanie	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Moduły	4NP - 4 indywidualnie podświetlane przyciski wywołania ACC - zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych
Max. ilość abonentów	Uniqe 125 kHz 4 lokale
Sposób montażu	Natynkowy
Wymiary (mm)	Panel 174,8x67,8 Puszka natynkowa 177,1x70x36,5x25,4
Typ instalacji	Cyfrowa: 2 żyłowa
Długość linii	Max. 1000m
Zasilanie	12V ± 0,5V AC
Współczynnik mocy w trybie czuwania	~ 1,4W
Wyjścia	Pierwsze do podłączenia: - elektrozaczełu tradycyjnego (max. 1A) - elektrozaczełu rewersyjnego (max.0,5A) - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
Wejścia	1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonek” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczełu z możliwością opóźnienia max. do 255 sek
Udogodnienia dla niepełnosprawnych	- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonięcie (CDN-U)
Cechy	- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu - obsługa do 192 breloków zbliżeniowych - obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu - obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave - automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami - możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja - funkcja otwierania korytarzowego - dzwonięcie portierskie - możliwość podłączenia elektrozaczełów różnego typu - możliwość sterowania zwrą elektromagnetyczną - obsługa zewnętrznego przycisku otwierania - łatwo wymienne podświetlane pble opisowe - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV - programowanie z poziomu komputera za pomocą kabla USB