Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 23:09

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-z-czyt-brelok-fam-p-zsacc-nt-nt-p-14788.html



# Panel zewnętrzny z czyt. brelok FAM-P-ZSACC NT n/t

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **859,77 zł** |
| Cena netto | **699,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **16091** |

## Opis produktu

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| **Opis** | Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym i czytnikiem breloków |
| **Wykonanie** | Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej |
| **Moduły** | Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu<br>ACC - zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz |
| **Max. ilość abonentów** | 10 lokali |
| **Sposób montażu** | Natynkowy |
| **Wymiary (mm)** | Panel 174,8x67,8<br>Puszka natynkowa 177,1x70x36,5/25,4 |
| **Typ instalacji** | Cyfrowa: 2 żyłowa |
| **Długość linii** | Max. 1000m |
| **Zasilanie** | 12V ± 0,5V AC |
| **Pobór mocy w trybie czuwania** | ~ 1,4W |
| **Wyjścia** | Pierwsze do podłączenia:<br>- elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A)<br>- elektrozaczepu rewersyjnego (max.0,5A)<br>- modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A) |
| **Wejścia** | 1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy" - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu z możliwością opóźnienia max. do 255 sek. |
| **Udogodnienia dla niepełnosprawnych** | - podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille'a<br>- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu<br>- automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U) |
| **Cechy** | - odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu<br>- obsługa do 192 breloków zbliżeniowych<br>- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu<br>- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave<br>- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami<br>- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem<br>- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu<br>- indywidualne ustawiania parametrów dźwięków<br>- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja<br>- funkcja otwierania korytarzowego<br>- dzwonienie portierskie<br>- możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu<br>- możliwość sterowania zworą elektromagnetyczną<br>- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania<br>- łatwo wymienne podświetlane pole opisowe<br>- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV<br>- programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB |