

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-z-czyt-brelok-fam-p-zsacc-nt-nt-p-14788.html>



Panel zewnętrzny z czyt. brelok FAM-P-ZSACC NT n/t

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 859,77 zł |
| Cena netto | 699,00 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 16091 |

Opis produktu

| Dane techniczne | |
|-------------------------------------|---|
| Model | FAM-P-ZSACC NT |
| Opis | Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym i czytnikiem breloków |
| Wykonanie | Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej |
| Moduły | Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu ACC - zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych |
| Max. ilość abonentów | Unique 125 kHz 10 lokali |
| Sposób montażu | Natynkowy |
| Wymiary (mm) | Panel 174,8x67,8 |
| Typ instalacji | Puszka natynkowa 177,1x70x36,5/25.4 |
| Długość linii | Cyfrowa: 2 żyłowa Max. 1000m |
| Zasilanie | 12V ± 0,5V AC |
| Współczynnik mocy w trybie czuwania | ~ 1,4W |
| Wyjścia | Pierwsze do podłączenia: - elektrozaczełu tradycyjnego (max. 1A) - elektrozaczełu rewersyjnego (max. 0,5A) - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A) |
| Wejścia | 1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonek” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczełu z możliwością opóźnienia max. do 255 sek |
| Udogodnienia dla niepełnosprawnych | - podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wyłoczonymi znakami alfabetu Braille'a - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonicie (CDNLI) |
| Cechy | - odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu - obsługa do 192 breloków zbliżeniowych - obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu - obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave - automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami - możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu - indywidualne ustawiania parametrów dźwięków - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja - funkcja otwierania korytarzowego - dzwonicie portierskie - możliwość podłączenia elektrozaczełów różnego typu - możliwość sterowania zworą elektromagnetyczną - obsługa zewnętrznego przycisku otwierania - łatwo wymienne podświetlane pole opisowe - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV - programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB |