

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-z-czyt-brelok-fam-pro-1npzsacc-p-14743.html>



## Panel zewnętrzny z czyt. brelok FAM-PRO-1NPZSACC

Cena brutto	<b>1 167,27 zł</b>
Cena netto	<b>949,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>16037</b>

### Opis produktu

Dane techniczne	
Model	FAM-PRO-1NPZSACC
Opis	Wideodomofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, czytnikiem breloków oraz 1 przyciskiem
Wykonanie	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Moduły	Kamera - podgrzewana, kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min.600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm. Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z podświetleniem LED w podczerwieni: +/- 20° w każdą ze stron. Doskonały obraz w dzień i w nocy. Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu INP - 1 indywidualnie podświetlany przycisk wywołania ACC - zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
Max. ilość abonentów	1 lokal
Sposób montażu	Podtynkowy Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-PV/PRO NT) Opcjonalnie - dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/plycie gipsowej (MONT-PPT-FAM)
Wymiary (mm)	Panel 286x90 Puszka montażowa podtynkowa 270x73x32
Typ instalacji	Cyfrowa: skrętka cat. 5e lub 6
Prędkość linii	Max. 300m
Zasilanie	15V DC
Poziór mocy w trybie czuwania	~ 2,5W
Wyjścia	Pierwsze do podłączenia: - elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A) - elektrozaczeptu rewersyjnego (max.0,5A) - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A) 1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonek” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczeptu z możliwością opóźnienia max. do 25 sek.
Wyjścia	- podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille'a
Udogodnienia dla niepełnosprawnych	- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
Cechy	- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu - obsługa do 40 breloków zbliżeniowych - obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu - automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami - możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu - indywidualne ustawiania parametrów dźwięków - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja - możliwość podłączenia elektrozaczeptów różnego typu - możliwość sterowania zwróć elektromagnetyczną - obsługa zewnętrznego przycisku otwierania - łatwo wymienne podświetlane pble opisowe - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grupy Familio PRO - programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB - aktualizacja oprogramowania panelu za pomocą kabla USB - darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce "do pobrania"