Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 00:38

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-z-czyt-brelok-fam-pro-1npzsacc-n-p-16703.html



Panel zewnętrzny z czyt. brelok FAM-PRO-1NPZSACC N

Cena brutto	**1 241,09 zł**
Cena netto	**1 009,02 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**18261**

Opis produktu

Dane techniczne

Index	FAM-PRO-1NPZSACC NT
Opis	Wideodomofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, czytnikiem breloków oraz 1 przyciskiem
Wykonanie	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Moduły	Kamera - podgrzewana, kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min.600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm. Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z podświetleniem LED w podczerwieni: +/- 20° w każdą ze stron. Doskonały obraz w dzień i w nocy. Zamek szyfrowy – indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu 1NP - 1 indywidualnie podświetlany przycisk wywołania ACC - zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
Max. ilość abonentów	1 lokal
Sposób montażu	Natynkowy
Wymiary (mm)	Panel 263,8x67,8 Puszka natynkowa 266x70
Typ instalacji	Cyfrowa: skrętka cat. 5e lub 6
Długość linii	Max. 300m
Zasilanie	15V DC

Pobór mocy w trybie czuwania	~ 2,5W
Wyjścia	Pierwsze do podłączenia: - elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) - elektrozaczepu rewersyjnego (max.0,5A) - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
Wejścia	1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu z możliwością opóźnienia max. do 25 sek.
Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością	- podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille'a - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
Cechy	- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu - obsługa do 40 breloków zbliżeniowych - obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu - automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami - możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu - indywidualne ustawiania parametrów dźwięków - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja - możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu - możliwość sterowania zworą elektromagnetyczną - obsługa zewnętrznego przycisku otwierania - łatwo wymienne podświetlane pole opisowe - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grupy Familio PRO - programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB - aktualizacja oprogramowania panelu za pomocą kabla USB - darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce "do pobrania"