Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 14:49

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-z-czyt-brelok-inspiro-14s-pt-p-16114.html



# Panel zewnętrzny z czyt. brelok. INSPIRO 14S+ p/t

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 434,23 zł** |
| Cena netto | **1 979,05 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **17625** |
| Producent | **ACO B** |

## Opis produktu

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Index | INSPIRO 14+<br>INSPIRO 14S+ (Slave) |
| Opis | Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, małą listą opisową, elektroniczną listą oraz czytnikiem zbliżeniowym |
| Wykonanie | Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej |
| Moduły | 5N - mały moduł podświetlanej listy opisowej<br>230E - elektroniczna, alfabetyczna lista lokatorów<br>Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu<br>ACC - czytnik elementów zbliżeniowych Unique 125 kHz |

| | |
|---|---|
| Wyświetlacz | LCD (podgrzewany) |
| Max. ilość abonentów | 1020 lokale |
| Sposób montażu | Podtynkowy<br>Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa INS-P-XL NT) |
| Wymiary (mm) | Panel 111x412<br>Pole opisowe 73x39<br>Puszka montażowa podtynkowa 92x393x31,5 |
| Typ instalacji | Cyfrowa: 2 żyłowa |
| Długość linii | Max. 1000m |
| Zasilanie | 12V ± 0,5V AC |
| Pobór mocy w trybie czuwania | ~ 1,5W |
| Wyjścia | Pierwsze do podłączenia:<br>- elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A)<br>- elektrozaczepu rewersyjnego (max.0,5A)<br>- modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)<br>Drugie przekaźnikowe do podłączenia:<br>- automatyki domowej (max. 2A,30VDC) |
| Wejścia | 1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu lub dzwonienie do wybranego lokalu |
| Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością | - podświetlane przyciski klawiatury opcjonalnie zgodne z językiem Braille'a<br>- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu<br>- automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U) |
| Cechy | - odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu<br>- możliwość ustawienia 6-cyfrowego numeru lokalu<br>- 4 różne tabele kodów<br>- dostępne kody: 1020 lokatorskich (4-cyfrowych),<br>5 administratora (4 lub 6-cyfrowych), 1 instalatora (8-cyfrowy)<br>- programowany wpis na wyświetlaczu głównym (max.30 znaków)<br>- obsługa do 6144 breloków<br>- dowolna ilość breloków przypisanych do każdego lokalu<br>z puli 6144<br>- dowolna ilość breloków dostępu administratora i instalatora<br>- regulowany max. czas rozmowy (40-120 sekund)<br>- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu<br>- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave/Multimaster<br>- otwieranie elektrozaczepu lub dodatkowego wyjścia przekaźnikowego bez rozmowy (CDN-I/O)<br>- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami, za pomocą zamka szyfrowego, breloka, odbiornika. Również bez |

aktywnego połączenia:
- otwieranie furtki -potrójny kluczyk lub
- sterowanie zewnętrznymi urządzeniami ( moduł CDN-I/O) – potrójny kluczyk
- włączenie lub wyłączenie dostępu do sterowania zewnętrznymi urządzeniami osobno dla każdego lokalu
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- opcja grupowej zmiany zakresu numerów dzwonienia
- opcja grupowej zmiany numerów dzwonienia
- możliwość ustawienia do 8 numerów, dla których jest opcja dzwonienia bez rozmowy
- funkcja autootwierania dla każdego lokalu
- funkcja otwierania korytarzowego
- funkcja portierska
- możliwość wpisania dowolnego max. 6 znakowego tekstu na wyświetlaczu podczas przekierowania portierskiego
- regulowana liczba otwierań podczas rozmowy (1-3)
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych
różnego typu
- 8 priorytetowych nr dodatkowych z indywidualnymi ustawieniami parametrów dzwonienia
- nr seryjny urządzenia wyświetlany w programie komputerowym
- przekierowania dzwonienia dla numerów dodatkowych
- dla podstawowych odbiorników (pasywnych) przekierowanie dzwonienia zawsze włączone (INS-UP720B/M, INS-UP)
- możliwość wyłączenia przekierowania dzwonienia przez odbiorniki „aktywne” (INS-UP720MR, UP800, INS-MP7,
INS-MPR)
- programowanie z poziomu komputera bez zewnętrznego zasilania
- programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą kabla USB
- darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce "do pobrania"
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV