


Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-z-czyt-brelok-inspiro-14s-pt-p-16114.html>



## Panel zewnętrzny z czyt. brelok. INSPIRO 14S+ p/t

Cena brutto	<b>2 434,23 zł</b>
Cena netto	<b>1 979,05 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>17625</b>
Producent	<b>ACO B</b>

### Opis produktu



Index	INSPIRO 14+ INSPIRO 14S+ (Slave)
Opis	Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, małą listą opisową, elektroniczną listą oraz czytnikiem zbliżeniowym
Wykonanie	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Moduły	5N - mały moduł podświetlanej listy opisowej 230E - elektroniczna, alfabetyczna lista lokatorów Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu ACC - czytnik elementów zbliżeniowych Unique 125 kHz

Wyświetlacz LCD (podgrzewany)

Max. ilość abonentów 1020 lokale

Sposób montażu Podtynkowy  
Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa INS-P-XL NT)

Wymiary (mm) Panel 111x412  
Pole opisowe 73x39  
Puszka montażowa podtynkowa 92x393x31,5

Typ instalacji Cyfrowa: 2 żyłowa

Długość linii Max. 1000m

Zasilanie 12V ± 0,5V AC

Pobór mocy w trybie czuwania ~ 1,5W

Wyjścia Pierwsze do podłączenia:  
- elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A)  
- elektrozaczeptu rewersyjnego (max.0,5A)  
- modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)  
Drugie przekaźnikowe do podłączenia:  
- automatyki domowej (max. 2A,30VDC)

Wejścia 1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonykowy” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczeptu lub dzwonenie do wybranego lokalu

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością  
- podświetlane przyciski klawiatury opcjonalnie zgodne z językiem Braille'a  
- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu  
- automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonenie (CDN-U)

Cechy  
- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu  
- możliwość ustawienia 6-cyfrowego numeru lokalu  
- 4 różne tabele kodów  
- dostępne kody: 1020 lokatorskich (4-cyfrowych), 5 administratora (4 lub 6-cyfrowych), 1 instalatora (8-cyfrowy)  
- programowany wpis na wyświetlaczu głównym (max.30 znaków)  
- obsługa do 6144 breloków  
- dowolna ilość breloków przypisanych do każdego lokalu z puli 6144  
- dowolna ilość breloków dostępu administratora i instalatora  
- regulowany max. czas rozmowy (40-120 sekund)  
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu  
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave/Multimaster  
- otwieranie elektrozaczeptu lub dodatkowego wyjścia przekaźnikowego bez rozmowy (CDN-I/O)  
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami, za pomocą zamka szyfrowego, breloka, odbiornika. Również bez

aktywnego połączenia:

- otwieranie furtki -potrójny kluczyk lub
- sterowanie zewnętrznymi urządzeniami ( moduł CDN-I/O) – potrójny kluczyk
- włączenie lub wyłączenie dostępu do sterowania zewnętrznymi urządzeniami osobno dla każdego lokalu
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- opcja grupowej zmiany zakresu numerów dzwonienia
- opcja grupowej zmiany numerów dzwonienia
- możliwość ustawienia do 8 numerów, dla których jest opcja dzwonienia bez rozmowy
- funkcja autootwierania dla każdego lokalu
- funkcja otwierania korytarzowego
- funkcja portierska
- możliwość wpisania dowolnego max. 6 znakowego tekstu na wyświetlaczu podczas przekierowania portierskiego
- regulowana liczba otwierań podczas rozmowy (1-3)
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
- 8 priorytetowych nr dodatkowych z indywidualnymi ustawieniami parametrów dzwonienia
- nr seryjny urządzenia wyświetlany w programie komputerowym
- przekierowania dzwonienia dla numerów dodatkowych
- dla podstawowych odbiorników (pasywnych) przekierowanie dzwonienia zawsze włączone (INS-UP720B/M, INS-UP)
- możliwość wyłączenia przekierowania dzwonienia przez odbiorniki „aktywne” (INS-UP720MR, UP800, INS-MP7, INS-MPR)
- programowanie z poziomu komputera bez zewnętrznego zasilania
- programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą kabla USB
- darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce "do pobrania"
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV