


Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-z-czyt-brelok-inspiro-15-pt-p-16115.html>



Panel zewnętrzny z czyt. brelok. INSPIRO 15+ p/t

Cena brutto	2 495,73 zł
Cena netto	2 029,05 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17626
Producent	ACO B

Opis produktu



Index INSPIRO 15+
INSPIRO 15S+ (Slave)

Opis Wideodomofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, małą listą opisową oraz czytnikiem zbliżeniowym

Wykonanie Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Moduły Kamera - podgrzewana, kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min.600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm. Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z podświetleniem LED w podczerwieni: +/- 20° w poziomie.
Doskonały obraz w dzień i w nocy.

5N - mały moduł podświetlanej listy opisowej
Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu
ACC - czytnik elementów zbliżeniowych Unique 125 kHz

Wyświetlacz LCD (podgrzewany)

Max. ilość abonentów 1020 lokale

Sposób montażu Podtynkowy
Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa INS-P-XL NT)

Wymiary (mm) Panel 111x412
Pole opisowe 73x39
Puszka montażowa podtynkowa 92x393x31,5

Typ instalacji Cyfrowa: skrętka cat. 5e lub 6

Długość linii Max. 1000m

Zasilanie 15V DC

Pobór mocy w trybie czuwania ~ 3,5W

Wyjścia Pierwsze do podłączenia:
- elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A)
- elektrozaczeptu rewersyjnego (max.0,5A)
- modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
Drugie przekaźnikowe do podłączenia:
- automatyki domowej (max. 2A,30VDC)

Wejścia 1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwinkowy” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczeptu lub dzwonienie do wybranego lokalu

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością
- podświetlane przyciski klawiatury opcjonalnie zgodne z językiem Braille'a
- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
- automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U)

Cechy
- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
- możliwość ustawienia 6-cyfrowego numeru lokalu
- 4 różne tabele kodów
- dostępne kody: 1020 lokatorskich (4-cyfrowych),
5 administratora (4 lub 6-cyfrowych), 1 instalatora (8-cyfrowy)
- programowany wpis na wyświetlaczu głównym (max.30 znaków)
- obsługa do 6144 breloków
- dowolna ilość breloków przypisanych do każdego lokalu z puli 6144
- dowolna ilość breloków dostępu administratora i instalatora
- regulowany max. czas rozmowy (40-120 sekund)
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave/Multimaster
- otwieranie elektrozaczeptu lub dodatkowego wyjścia przekaźnikowego bez rozmowy (CDN-

I/O)

- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami, za pomocą zamka szyfrowego, breloka, odbiornika. Również bez aktywnego połączenia:
- otwieranie furtki -potrójny kluczyk lub
- sterowanie zewnętrznymi urządzeniami (moduł CDN-I/O) – potrójny kluczyk
- włączenie lub wyłączenie dostępu do sterowania zewnętrznymi urządzeniami osobno dla każdego lokalu
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- opcja grupowej zmiany zakresu numerów dzwonienia
- opcja grupowej zmiany numerów dzwonienia
- możliwość ustawienia do 8 numerów, dla których jest opcja dzwonienia bez rozmowy
- funkcja autootwierania dla każdego lokalu
- funkcja otwierania korytarzowego
- funkcja portierska
- możliwość wpisania dowolnego max. 6 znakowego tekstu na wyświetlaczu podczas przekierowania portierskiego
- regulowana liczba otwierań podczas rozmowy (1-3)
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
- 8 priorytetowych nr dodatkowych z indywidualnymi ustawieniami parametrów dzwonienia
- nr seryjny urządzenia wyświetlany w programie komputerowym
- przekierowania dzwonienia dla numerów dodatkowych
- dla podstawowych odbiorników (pasywnych) przekierowanie dzwonienia zawsze włączone (INS-UP720B/M, INS-UP)
- możliwość wyłączenia przekierowania dzwonienia przez odbiorniki „aktywne” (INS-UP720MR, UP800, INS-MP7, INS-MPR)
- programowanie z poziomu komputera bez zewnętrznego zasilania
- programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą kabla USB
- darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce "do pobrania"
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV