Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 14:04

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-z-czyt-brelok-inspiro-6-g2-p-27867.html

Panel zewnętrzny z czyt. brelok INSPIRO 6+ (G2)

Cena brutto	**2 274,27 zł**
Cena netto	**1 849,00 zł**
Numer katalogowy	**30951**
Kod producenta	**Inspiro 6+ (G2)**
Producent	**Brak**

Opis produktu

INSPIRO 6+ Wideodomofon

cyfrowy z zamkiem szyfrowym i czytnikiem zbliżeniowym

Index

INSPIRO 6+ (G2) (Master/Slave)

Opis

Wideodomofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym i czytnikiem zbliżeniowym

Wykonanie

Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz podświetlane przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Dostępne warianty językowe

PL-EN-DE-FR
PL-EN-DE-SV
EN-LT-IT-HU

Moduły

Kamera:
– kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min.600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm
– regulowana w poziomie pozycja kierunku obserwacji kamery
– podświetlenie LED w podczerwieni
– doskonały obraz w dzień i w nocy

Zamek szyfrowy – indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu
ACC – czytnik elementów zbliżeniowych Unique 125 kHz

Wyświetlacz

LCD (podgrzewany)

Max. ilość abonentów

1020 lokale

Sposób montażu

Podtynkowy
Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa INS-P-L NT)

Wymiary (mm)

Panel 111×351
Puszka montażowa podtynkowa 92x332x31,5

Typ instalacji

Cyfrowa: skrętka cat. 5e lub 6

Długość linii

Max. 1000m

Zasilanie

15V DC / 300mA

Pobór mocy w trybie czuwania

~ 1,32W

Wyjścia

2 x złącza śrubowe „ELOCK”:
– podłączenie elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) lub rewersyjnego (max.0,5A) lub modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
2 x złącza śrubowe
– podłączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE- (GND)”
2 x złącza śrubowe
– podłączenie drugiego wyjścia przekaźnikowego (OUTPUT): „N” i „NO” (max. 2A,30VDC) – tylko Master

Wejścia

– 4 x złącza śrubowe:
– podłączenie zasilania: stałego „+DC” i „GND”
1 x złącze śrubowe „INPUT”:
– podłączenie przycisku zwiernego (NO) – aktywowane po zwarciu do GND systemu. Np. zewnętrzny przycisk otwierania
1 x złacze śrubowe:
– podłaczenie sygnału audio z poprzedzającego panelu (Master Line): „ML+” (tylko Slave)
2 x gniazdo „EXTMOD” do podłączenia opcjonalnych modułów

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością

– podświetlane przyciski klawiatury opcjonalnie zgodne z językiem Braille'a
– akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
– automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U)

Cechy

– odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
– możliwość ustawienia 6-cyfrowego numeru lokalu
– 4 różne tabele kodów
– dostępne kody: 1020 lokatorskich (4-cyfrowych),
5 administratora (4 lub 6-cyfrowych), 1 instalatora (8-cyfrowy)
– programowany wpis na wyświetlaczu głównym (max.30 znaków)
– obsługa do 6144 elementów zbliżeniowych
– dowolna ilość elementów zbliżeniowych przypisanych do każdego lokalu z puli 6144
– dowolna ilość elementów zbliżeniowych dostępu administratora i instalatora
– regulowany max. czas rozmowy (40-120 sekund)
– obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
– obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave/Multimaster
– do obsługi 1020 lokali wymagany opcjonalny moduł SW4S-DIN
– otwieranie elektrozaczepu lub dodatkowego wyjścia przekaźnikowego bez rozmowy (CDN-I/O)
– automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami, za pomocą zamka szyfrowego, breloka, odbiornika. Również bez aktywnego połączenia:
– otwieranie furtki -potrójny kluczyk lub – sterowanie zewnętrznymi urządzeniami (moduł CDN-I/O) – potrójny kluczyk
– włączenie lub wyłączenie dostępu do sterowania zewnętrznymi urządzeniami osobno dla każdego lokalu
– możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem przy zastosowaniu aktywnych odbiorników
– szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
– intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
– opcja grupowej zmiany zakresu numerów dzwonienia
– opcja grupowej zmiany numerów dzwonienia
– możliwość ustawienia do 8 numerów, dla których jest opcja dzwonienia bez rozmowy
– funkcja autootwierania dla każdego lokalu
– funkcja otwierania korytarzowego
– funkcja portierska
– możliwość wpisania dowolnego max. 6 znakowego tekstu na wyświetlaczu podczas przekierowania portierskiego
– regulowana liczba otwierań podczas rozmowy (1-3)
– obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
– 8 priorytetowych nr dodatkowych z indywidualnymi ustawieniami parametrów dzwonienia
– przekierowania dzwonienia dla numerów dodatkowych
– programowanie z poziomu komputera bez zewnętrznego zasilania
– programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą kabla USB
– darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce „do pobrania"
– kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV