


Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-z-czyt-brelok-inspiro-901-pt-p-16128.html>



## Panel zewnętrzny z czyt. brelok. INSPIRO 901+ p/t

Cena brutto	<b>2 938,54 zł</b>
Cena netto	<b>2 389,06 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>17642</b>
Producent	<b>ACO B</b>

### Opis produktu



Index	INSPIRO 901+ INSPIRO 901S+ (Slave)
Opis	Wideodomofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, czytnikiem zbliżeniowym, 5 przyciskami oraz średnią listą opisową
Wykonanie	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Moduły	Kamera - podgrzewana, kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min.600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm. Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z

podświetleniem LED w podczerwieni: +/- 20° w poziomie.  
Doskonały obraz w dzień i w nocy.  
Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu  
5NP - lista opisowa z 5 przyciskami bezpośredniego wywołania  
ACC - czytnik elementów zbliżeniowych Unique 125 kHz

Wyświetlacz LCD (podgrzewany)

Max. ilość abonentów 1020 lokale

Sposób montażu Podtynkowy

Wymiary (mm) Panel 216x290  
Pole opisowe 59x83  
Puszka montażowa podtynkowa 197X271x31,5

Typ instalacji Cyfrowa: skrętka cat. 5e lub 6

Długość linii Max. 1000m

Zasilanie 15V DC

Pobór mocy w trybie czuwania ~ 3,8W

Wyjścia Pierwsze do podłączenia:  
- elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A)  
- elektrozaczeptu rewersyjnego (max.0,5A)  
- modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)  
Drugie przekaźnikowe do podłączenia:  
- automatyki domowej (max. 2A,30VDC)

Wejścia 1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwinkowy” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczeptu lub dzwonienie do wybranego lokalu

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością  
- podświetlane przyciski klawiatury opcjonalnie zgodne z językiem Braille'a  
- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu  
- automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U)

Cechy  
- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu  
- możliwość ustawienia 6-cyfrowego numeru lokalu  
- 4 różne tabele kodów  
- dostępne kody: 1020 lokatorskich (4-cyfrowych),  
5 administratora (4 lub 6-cyfrowych), 1 instalatora (8-cyfrowy)  
- programowany wpis na wyświetlaczu głównym (max.30 znaków)  
- obsługa do 6144 breloków  
- dowolna ilość breloków przypisanych do każdego lokalu z puli 6144  
- dowolna ilość breloków dostępu administratora i instalatora  
- regulowany max. czas rozmowy (40-120 sekund)  
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu  
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave/Multimaster

- otwieranie elektrozaczeplu lub dodatkowego wyjścia przekaźnikowego bez rozmowy (CDN-I/O)
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami, za pomocą zamka sztyfcowego, breloka, odbiornika. Również bez aktywnego połączenia:
- otwieranie furtki -potrójny kluczyk lub
- sterowanie zewnętrznymi urządzeniami ( moduł CDN-I/O) – potrójny kluczyk
- włączenie lub wyłączenie dostępu do sterowania zewnętrznymi urządzeniami osobno dla każdego lokalu
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- opcja grupowej zmiany zakresu numerów dzwonienia
- opcja grupowej zmiany numerów dzwonienia
- możliwość ustawienia do 8 numerów, dla których jest opcja dzwonienia bez rozmowy
- funkcja autootwierania dla każdego lokalu
- funkcja otwierania korytarzowego
- funkcja portierska
- możliwość wpisania dowolnego max. 6 znakowego tekstu na wyświetlaczu podczas przekierowania portierskiego
- regulowana liczba otwierań podczas rozmowy (1-3)
- obsługa elektrozaczeplów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
- 8 priorytetowych nr dodatkowych z indywidualnymi ustawieniami parametrów dzwonienia
- nr seryjny urządzenia wyświetlany w programie komputerowym
- przekierowania dzwonienia dla numerów dodatkowych
- dla podstawowych odbiorników (pasywnych) przekierowanie dzwonienia zawsze włączone (INS-UP720B/M, INS-UP)
- możliwość wyłączenia przekierowania dzwonienia przez odbiorniki „aktywne” (INS-UP720MR, UP800, INS-MP7, INS-MPR)
- programowanie z poziomu komputera bez zewnętrznego zasilania
- programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą kabla USB
- darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce "do pobrania"
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV