Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 23:50

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-z-szyfratorem-fam-p-1npzs-pt-p-14789.html



Panel zewnętrzny z szyfratorem FAM-P-1NPZS p/t

Cena brutto	**503,07 zł**
Cena netto	**409,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**16092**
Producent	**ACO B**

Opis produktu

Dane techniczne

Index	FAM-P-1NPZS
Opis	Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym i 1 przyciskiem
Wykonanie	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Max. ilość abonentów	Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu 1NP - 1 indywidualnie podświetlany przycisk wywołania
Moduły	11 lokali (1 indywidualny przycisk wywołania + 10 z zamka szyfrowego)
Sposób montażu	Podtynkowy Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-P NT) Opcjonalnie - dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM)
Wymiary (mm)	Panel 197x90 Puszka montażowa podtynkowa 177x72x31
Typ instalacji	Cyfrowa: 2 żyłowa
Długość linii	Max. 1000m
Zasilanie	12V ± 0,5V AC
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 0,8W
Wyjścia	Pierwsze do podłączenia: - elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) - elektrozaczepu rewersyjnego (max.0,5A) - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
Wejścia	1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu z możliwością opóźnienia max. do 255 sek.
Udogodnienia dla niepełnosprawnych	- podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille'a - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U)
Cechy	- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu - obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu - obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave - automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami - możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu - indywidualne ustawiania parametrów dźwięków - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja - funkcja otwierania korytarzowego - dzwonienie portierskie - możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu - możliwość sterowania zworą elektromagnetyczną - obsługa zewnętrznego przycisku otwierania - łatwo wymienne podświetlane pole opisowe - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV - programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB