

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/pilot-came-space-sp-2-2-kanalowy-p-16846.html>

## Pilot Came Space SP-2 2-kanałowy

Cena brutto	<b>73,80 zł</b>
Cena netto	<b>60,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>18431</b>

### Opis produktu

## PILOT DO BRAMY CAME SPACE SP2

Nowoczesna konstrukcja pilotów SPACE doskonale sprawdza się u klienta indywidualnego oraz przemysłowego.

Zmiennokodowe piloty Came Space charakteryzują się wysokim stopniem bezpieczeństwa (ponad 4 biliony możliwych kombinacji w funkcji kodu zmiennego), bezawaryjną długoletnią pracą, precyzją wykonania oraz niezawodnością. Są ergonomiczne i dobrze leżą w dłoni.

Występują w wersji dwu- i cztero-przyciskowej. Kompatybilne są z radiodbiornikami CAME Space oraz innymi w wersji Multi pracującymi na częstotliwości 433 MHz.

Zasięg działania pilota wynosi 50-150m i jest mocno zależny od wielu czynników: m.in. ukształtowania terenu, innych urządzeń działających w pobliżu powodujących zakłócenia, jakości / braku anteny w radiodbiorniku.

Od 2012 produkowane w nowej wersji obudowy - solidniejszej, z wgłębieniem, dzięki któremu przyciski nie wciskają się przypadkowo.

Piloty SPACE bardzo często stosowane są na osiedlach mieszkaniowych w budynkach użyteczności publicznej.

Wyprodukowane w Polsce.

### Dane techniczne:

- Liczba kanałów: 2
- Typ kodu: zmienny
- Częstotliwość: 433,92 MHz
- Zasięg: 50-150 m
- Zasilanie: 12V
- Dioda sygnalizacyjna: tak
- Ilość kombinacji: 4 294 967 296

### Programowanie pilota

W przypadku, gdy pilot Came Space służy do otwierania bramy osiedlowej i nie masz dostępu do radiodbiornika - samodzielne programowanie może być niemożliwe! Często bywa, że radiodbiornik jest zabezpieczony kodem dostępu. Bez znajomości kodu nie jest możliwe wgranie nowego pilota.

### Sposób 1 (klonowanie):

Ten sposób jest bardzo prosty, wymaga jednak posiadania starego, działającego pilota. Zaprogramowania nowego pilota należy dokonać w odległości 2-3 m od bramy. Procedura wygląda następująco:

**Dotyczy odbiornika RE431SP**

1. Naciśnij i przytrzymaj dowolny przycisk "starego" pilota do momentu gdy dioda LED zgaśnie (około 20 sekund).
2. W ciągu kolejnych 25 sekund naciśnij 2-krotnie z 1-sekundowym odstępem dowolny przycisk "nowego" pilota. Gotowe!

**Dotyczy odbiornika RE432SP**

1. Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 15 sekund dowolny przycisk wcześniej zaprogramowanego pilota.
2. W czasie nie dłuższym niż 3 sekundy od puszczenia przycisku "starego" pilota, naciśnij i przytrzymaj przez ok. 15 sekund dowolny przycisk pilota, który ma zostać zaprogramowany (nowego). Gotowe!

Jeśli masz inny odbiornik - poszukaj instrukcji

**Sposób 2:**

W tym przypadku nie trzeba posiadać sprawnego pilota. Wymagany jest natomiast dostęp do radioodbiornika, który znajduje się w centrali sterującej bramą lub w jej pobliżu.

Procedura wprowadzania do pamięci może być różna w zależności od używanego radioodbiornika. Należy postępować zgodnie z instrukcją odbiornika.