Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:02

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rozgaleznik-f-malostratny-rm-2f-p-2735.html



Rozgałęźnik F małostratny RM-2F

Cena brutto	**30,74 zł**
Cena netto	**24,99 zł**
Numer katalogowy	**02755**
Kod producenta	**WPA-0101-006-01**
Kod EAN	**5903953003164**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Rozgał niki małostratne, abonenckie RTV

Rozgał

niki małostratne serii **RM-xF i RA-xF**

stu
do rozgałziania lub sumowania sygnałów
radiowych i telewizyjnych we wszelkiego rodzaju
instalacjach antenowych – sieci TVK, zbiorowe
i indywidualne instalacje antenowe. W zale
ności od
typu umo
liwiaj przejcie sygnałów z jednego
przewodu koncentrycznego na 2, 3 lub 4 przewody,
przy zachowaniu równomiernego podziału mocy
sygnału wej

ciowego. Rozgał nik typu **RZM-2F**

dodatkowo umo
liwia przenoszenie prdu zasilania
(maksymalnie 1A) od wej
cia na wyjcia lub od wyjcia
na wej
cie.
Rozgał

niki abonenckie serii **RTV-x**

przeznaczone s
do zbiorowych oraz indywidualnych
instalacji antenowych, w których sygnały radiofoniczne
i TV naziemnej s
przesyłane do poszczególnych
abonentów za po
rednictwem kabla koncentrycznego.
Rozgał

nik **RTV-x**
rozdziela te sygnały, kierujc je do
odpowiednich do odpowiednich wyj
: TV (odbiornik
telewizyjny) i R (odbiornik radiofoniczny FM).
Konstrukcja obudowy rozgał
ników pozwala
na jego instalacj
w plastikowej obudowie typu OGF
(mysz ka). Dzki temu rozgał
nik moe by
stosowany w instalacjach TVK jako gniazdo ko
cowe
abonenckie.
Rozgał

niki **RM-xF**
, **RZM-2 i RTV-x**

przeznaczone s
do stosowania wewntrz
pomieszcze

.

RM-2F, -3F, -4F

RA-2F, -3F

RZM-2F

RTV-1, -2

Zakres czstotliwoci pracy 5-862MHz

Równomierny podział mocy sygnału wejciowego
na 2, 3 lub 4 wyj
cia

Rozdział sygnałów na oddzielne wyjcia: R (radio
FM) i TV (telewizja) – tylko seria RTV

Bardzo dobre parametry elektryczne – bardzo dobra

separacja wyj

Przystosowany do przenoszenia prdu zasilania –

maksymalnie 1A - tylko RZM-2F.

Bardzo skuteczne ekranowanie.

Solidna, odlewana, metalowa obudowa.

PARAMETRY TECHNICZNE

TYP RM-2F RM-3F RM-4F RZM-2F RA-2F RA-3F RTV-1 RTV-2

Zakres czstotliwo

ci pracy:

•

IN-R

•

IN-TV

•

IN-OUT

MHz

--

--

5-862

--

5-862

--

5-139

5-862

--

Tumienie przej

cia:

•

IN-R

•

IN-TV

•

IN-OUT

dB

--

--

3,5

--

--

5-6

--

--

6,9

--

--

4,0

±1,0

--

4

--

--

8

--

<7,0

2,5

--

<7,0

<7,0

--

Separacja wyj

dB 25-20 26-21 30 >20 >22 >22 >18 >18

Tumienie niedopasowania:

•

wejcie

•

wyjcie

dB

28-22

24-19

24-16

27-15

21-18

21-18

>18

>14

>22

>20

>18

>20

--

>16

--

>16

Przenoszenie prdu A

„„— — —

tak,

maks.

1,0

--

--

--

--

Impedancja

charakterystyczna

75

Typ złcz wej

cie / wyjcie / gniazdo typu „F"

Temperaturowy zakres

pracy

°C -10...+40