

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/sat-konwerter-quad-unicable-twin-robust-scr2-legac-p-24606.html>

## Sat konwerter Quad Unicable+Twin Robust SCR2 Legac

Cena brutto	<b>225,31 zł</b>
Cena netto	<b>183,18 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>27227</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Konwerter UNICABLE przeznaczony do odbioru programów telewizji satelitarnej.

Jedno wyjście konwertera SCR2 i jeden kabel dostarcza sygnał dla ośmiu odbiorników cyfrowych.

Konwerter na jedнопrzewodową transmisję sygnału do ośmiu odbiorników z UNICABLE.

Odbiorniki pracują w pełni niezależnie.

Warunkiem jest posiadanie przez nich funkcji UNICABLE, która polega na wykorzystaniu

do transmisji sygnału 8 częstotliwości:

- Odbiornik 1 - 1210 MHz
- Odbiornik 2 - 1420 MHz
- Odbiornik 3 - 1680 MHz
- Odbiornik 4 - 2040 MHz
- Odbiornik 5 - 970 MHz
- Odbiornik 6 - 1030 MHz
- Odbiornik 7 - 1090 MHz
- Odbiornik 8 - 1150 MHz

Jedno wyjście konwertera UNICABLE (SCR2) w kolorze złotym pozwala na poprowadzenie sygnału jednym kablem do max. 8 odbiorników cyfrowych z sygnałem SCR lub UNICABLE.

Dwa wyjścia konwertera (TWIN) tzw. full band w kolorze srebrnym pozwalają na podłączenie dwóch tradycyjnych odbiorników cyfrowych.

Parametry techniczne:

Pasma wejściowe: 10,70-11,70 GHz/11,70- 12,75 GHz

Pasma wyjściowe: 950-1950 MHz/1100-2150 MHz

Górne pasmo wejściowe; 11,7-12,75 GHz

Oscylator górny: 9,75/10,6 GHz

Wyjście IF kanał 1 (SCR): 1210 MHz

Wyjście IF kanał 2 (SCR): 1420 MHz

Wyjście IF kanał 3 (SCR): 1680 MHz

Wyjście IF kanał 4 (SCR): 2040 MHz

Wyjście IF kanał 5 (SCR): 970 MHz

Wyjście IF kanał 6 (SCR): 1030 MHz

Wyjście IF kanał 7 (SCR): 1090 MHz

Wyjście IF kanał 8 (SCR): 1150 MHz

Wzmocnienie: pow. 57 dB

Ilość wyjść full band: 2

Współczynnik szumów: 0,1 dB

Pobór prądu: 300 mA



Średnica uchwytu: 40 mm  
Temperatura pracy: - 40°C + 65°C