Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:51

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/sygnalizator-optyczny-so-pd12-p-7143.html



Sygnalizator optyczny SO-Pd12

Cena brutto	**159,90 zł**
Cena netto	**130,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**07498**
Producent	**W2**

Opis produktu

Sygnalizator optyczny SO Pd12

przeznaczenie:
sygnalizacja optyczna w systemach sygnalizacji pożaru
montaż w pomieszczeniach zamkniętych
źródło światła: zespół diod LED umieszczony w odbłyśniku
napięcie zasilania: 24V DC
szczelność obudowy: IP53D
wymiary: Ø115 x 95mm
kolor: czerwony (opcjonalnie pomarańczowy)

pobór prądu w stanie spoczynku: 0mA
pobór prądu w stanie działania: <150mA

Sygnalizator optyczny SO-Pd12 przeznaczony jest do sygnalizacji optycznej zespołem diod LED w systemach sygnalizacji pożaru. Urządzenie przeznaczone jest do instalacji w pomieszczeniach zamkniętych. Sygnalizator składa się z dwóch podstawowych części, z których pierwsza jest właściwym sygnalizatorem w obudowie wykonanej z niepalnego tworzywa ABS. Zawiera ona wyprowadzenie do podłączenia napięcia zasilania i przełączniki umożliwiające wybór jednego z piętnastu różnych efektów świetlnych lub możliwość włączenia światła ciągłego. Druga część - gniazdo jest elementem mocującym sygnalizator do sufitu lub ściany przy pomocy dwóch wkrętów i kołków rozporowych lub poprzez puszkę PIP-3A.

W celu otwarcia sygnalizatora należy: trzymając podstawę dokonać obrotu kloszem sygnalizatora w lewo, następnie rozsunąć klosz i podstawę.

Rys.1 Schemat składania i rozkładania sygnalizatora.

W celu zamknięcia sygnalizatora należy dopasować do siebie wypusty oznaczone czarnym kolorem, następnie złożyć sygnalizator oraz dokonać obrotu w kierunku zaznaczonym strzałką (kolejność widoczna na rys.1).

Rys.2 Schemat podłączenia sygnalizatora.