Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:57

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/wzmacniacz-petli-indukcyjnej-la-40-p-29888.html



Wzmacniacz pętli indukcyjnej LA-40

Cena brutto	**1 369,80 zł**
Cena netto	**1 113,66 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**33124**
Kod producenta	**LA-40**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Aktywny wzmacniacz pętli indukcyjnej, z dynamicznym kompresorem głośności, do montażu w małych systemach indukcyjnych (do 40m2).
Wzmacniacz pętli indukcyjnej LA-40 transmituje sygnał z TV, systemu audio, czy mikrofonu do pętli indukcyjnej, ułożonej na podłodze, suficie lub ścianach. Sygnał przechwytywany jest przez cewkę T aparatu słuchowego, lub przez odbiornik indukcyjny, który przetwarza go ponownie na sygnał audio.
Główną zaletą systemu jest transmisja bezprzewodowa. Pozwala to odbiorcy na nieskrępowane przemieszczanie się w obrębie pętli oraz na regulację poziomu głośności w aparacie bądź odbiorniku (LR-200) według własnych potrzeb. Wzmacniacz LA-40 może być podłączony bezpośrednio do gniazda SCART (przez dołączoną przejściówkę) lub do systemu audio. Rozmowy osób pozostających w sąsiedztwie mogą być słyszane za pomocą mikrofonu dostępnego jako wyposażenie dodatkowe.
Wewnętrzny generator sygnału pozwala na wyzwolenie emisji sygnału alarmowego przy pomocy dodatkowego przełącznika.

- W komplecie: 35m przewód indukcyjny, przejściówka SCART, zasilacz
- Wewnętrzny sygnał alarmowy, włączany opcjonalnie
- Dynamiczny kompresor głośności
- Regulacja poziomu sygnału wejściowego
- 2-punktowy korektor barwy
- Regulacja natężenia w pętli
- Diodowy wskaźnik zasilania, sygnału/szczytu, zasilania pętli
- Gniazdo słuchawkowe na panelu przednim

- Możliwość włączenia zasilania phantom dla wejścia mikrofonowego
- Pasujący mikrofon ECM-300LA dostępny jako wyposaż. dodatk.
- Prawidłowo skonfigurowany i wyregulowany system jest zgodny z normą IEC 60118-4

Prąd pętli	2.8 A
Rezystancja pętli	0.4-2 Ω
Wielkość pomieszczenia	≤ 40 m2
Wejścia	mikr: 2mV/660Ω (zasilanie phantom: 7.2V) gniazdo 6.3mm linia: 48mV/11kΩ, 2 x RCA alarm: 2 terminale do podłączania przełącznika
Wyjścia	pętla: podłączenie pętli poprzez 2 terminale słuchawki:≥ 32Ω, gniazdo 3.5mm
Korektor niskie	±8dB, 100Hz
Korektor wysokie	±10dB, 10kHz
Pasmo przenoszenia	75-7 500Hz, ±3dB
THD	0.44 %
Dopuszcz. temp. otocz.	0-40 °C
Zasilanie	z doł. zasilacza

Wymiary	175 x 102 x 45mm
Waga	510 g

Waga netto	1.702 kg