

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wzmacniacz-miksujacy-5-strefowy-pa-120w-rms-mp3-p-13136.html>



Wzmacniacz miksujący 5-strefowy PA 120W RMS MP3

Cena brutto	2 747,06 zł
Cena netto	2 233,38 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	14155

Opis produktu

5-strefowy wzmacniacz miksujący PA, mono, 120WRMS, z wbudowanym odtwarzaczem MP3.

- Odtwarzacz MP3 z interfejsem USB, podświetlanym wyświetlaczem oraz pilotem sterującym
- Funkcja autostart (start odtwarzania od poprzedniego utworu po włączeniu zasilania)
- 5 stref, włączanych osobno
- 1 niesymetryczne wejście mikrofonowe
- 2 symetryczne wejścia mikr./linia
- 2 wejścia Aux
- 1 wejście priorytetowe z automatyczną funkcją talkover
- Wyjścia głośnikowe na terminalach śrubowych
- 1 wyjście liniowe
- Regulatory poziomu wejściowego i wyjściowego
- 2-punktowy korektor barwy dla wyjścia
- Zasilanie phantom 48V dla mikrofonów elektretowych na kanałach 2 i 3, wyłączane
- Montaż w racku 482mm (19"), w komplecie uchwyty montażowe

Kanały
Strefy
Moc znamionowa RMS
Moc muzyczna MAX
Wejścia

5
5
120W
160W
5mV/600Ω (XLR, sym., mic),
2.5mV/2kΩ (6.3mm, mic),
775mV/10kΩ (line),
350mV/10kΩ (aux),
775mV/10kΩ (EMC, telefon)

Pasma przenoszenia	50-16 000Hz
Korektor niskie	±10dB/100Hz
Korektor wysokie	±10dB/10kHz
Stosunek S/N	66dB (mic)
	80dB (aux)
THD	< 0.5%
Zasilanie	230V/50Hz/420VA
Napięcie zasilające	230V~
Zasilanie sieciowe	50Hz
Pobór mocy w trybie pracy	420VA
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	430x88x335mm, 2U
Szerokość	482mm
Wysokość	88mm
Głębokość	335mm
Wysokość (U)	2
Waga	9.5kg
Połączenia	1 x 6.3mm (mic 1)
	2 x 6.3mm, 2 x XLR (mic 2-3)
	2 x RCA L/R (line 2-3)
	2 x RCA L/R (aux 1-2)
	terminale śrubowe (komunikaty ewakuacyjne)
	2 x RCA L/R (mix out)