

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/access-point-tenda-a301-300mbs-p-16042.html>



## Access Point Tenda A301 300Mbs

Cena brutto	<b>88,88 zł</b>
Cena netto	<b>72,26 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>17546</b>

### Opis produktu

Tenda A301 to wzmacniacz sygnału służący do zwiększenia zasięgu istniejącej sieci WiFi. Posiada dwie zewnętrzne anteny, umożliwia pokrycie sygnałem martwych stref. Jest bardzo dobrym rozwiązaniem do rozbudowy sieci w domach jednorodzinnych, w których istnieje problem z zasięgiem. Urządzenie pracuje w paśmie 2,4 GHz, maksymalna przepustowość połączenia wynosi 300 Mb/s. Obsługuje WEP, WPA i WPA2, dzięki czemu zapewnia bezpieczną transmisję. Dodatkowym atutem jest energooszczędność, wzmacniacz przy pełnym obciążeniu pobiera tylko 3,6 W.

Oferowany produkt jest bardzo łatwy w instalacji i konfiguracji. Wykorzystując funkcję WPS można sparować wzmacniacz z routerem przy pomocy tylko dwóch kliknięć, wystarczy nacisnąć przycisk WPS na routerze, a następnie (w przeciągu maksymalnie 2 minut) przycisk znajdujący się na A301. Dioda znajdująca się na urządzeniu informuje o sile sygnału i pomaga w doborze odpowiedniego miejsca. Dioda powinna świecić się na zielono. Konfiguracja i połączenie z konkretną siecią są zapamiętywane. Dzięki temu można przełączyć wzmacniacz do innego gniazda bez konieczności przechodzenia ponownie przez proces instalacji.

### Najważniejsze cechy:

- praca w paśmie 2,4 GHz;
- port Ethernet;
- dwie zewnętrzne anteny;
- przepustowość do 300 Mb/s;
- możliwość sparowania z routerem poprzez funkcję WPS;
- dioda informująca o sile sygnału;
- energooszczędność.

### Specyfikacja:

A301	
Moc nadawcza	802.11b: 19 dBm 802.11g: 18 dBm 802.11n: 17 dBm
Przepustowość	802.11b: 11 Mb/s 802.11g: 54 Mb/s 802.11n: 300 Mb/s
Zakres częstotliwości	2412 - 2480 MHz
Protokoły	IEEE 802.11 b/g/n
Port	Ethernet (RJ45)

Anteny	2 zewnętrzne
Przycisk	Reset, WPS
Zasilanie	Wbudowany zasilacz 5 V DC / 1 A
Zużycie energii	1,4 W bez obciążenia
	3,6 W przy pełnym obciążeniu
Diody LED	1x LAN
	1x RE (wzmacniacz sygnału)
	1x wskaźnik zasilania
	1x wskaźnik siły sygnału
Funkcje sieci bezprzewodowej	Włączenie / wyłączenie radia
	Włączanie / wyłączenie SSID
	Wybór kanału (1 - 11)
Zabezpieczenia	Tryb zabezpieczeń: 64/128 bitowy WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
	Szyfrowanie: AES, TKIP, TKIP i AES
	Kontrola dostępu do sieci bezprzewodowej: filtrowanie adresów MAC
Serwer DHCP	Wspierany
Tryby	Przełącznik (klient AP)
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS, ETL, RCM
Dopuszczalna wilgotność podczas pracy	10%-90% niekondensująca
Dopuszczalna wilgotność podczas przechowywania	5%-90% niekondensująca
Dopuszczalna temperatura pracy	Od 0 do 40 st. C
Dopuszczalna temperatura przechowywania	Od -40 do 70 st. C
Wymiary	110x55x39,2 mm
Zawartość zestawu	Urządzenie
	Patchcord Ethernet
	Instrukcja