

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/centrala-alarmowa-versa-5-klcd-zestaw-p-6625.html>



Centrala alarmowa VERSA-5-KLCD zestaw

Cena brutto	837,65 zł
Cena netto	681,02 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	06938
Producent	Satel

Opis produktu

Centrala alarmowa VERSA 5 KLCD

W skład zestawu Versa wchodzi:

- płyta główna centrali alarmowej VERSA 5
 - ilość wejść programowalnych na płycie: 5 (max. 30)
 - ilość wyjść programowalnych na płycie: 4 (max. 12)
 - ilość stref: 2
- manipulator VERSA LCD-GR
- obudowa OPU-4 P (bez transformatora)

Płyta główna VERSA 5 (nowa centrala alarmowa VERSA):

- ilość wejść programowalnych na płycie: 5 (max. 30)
- ilość wyjść programowalnych na płycie: 4 (max. 12)
- ilość stref: 2
- moduły rozszerzające: 24
- pamięć zdarzeń: 2047
- timery: 4
- wejście sabotażowe
- współpraca z systemem bezprzewodowym ABAX
- wbudowany komunikator telefoniczny PSTN
- współpraca z modułami GSM/GPRS
- obsługa modułu ETHM-1
- monitoring TCP/IP przez zewnętrzny moduł
- powiadamianie e-mail przez zewnętrzny moduł
- zgodność z EN50131 Grade 2, cert. Techom kl. C
- ilość wejść programowalnych na płycie: 5
 - wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
 - możliwość obsługi czujek roletowych i wibracyjnych
 - kontrola obecności czujek
- dodatkowe wejścia sabotażowe
- ilość wyjść programowalnych na płycie: 4
- 3 wyjścia zasilające
- podział systemu na 2 strefy:
 - 3 tryby dozoru w każdej strefie
 - sterowanie przez użytkownika lub za pomocą timerów
- magistrała komunikacyjna do podłączania manipulatorów, czytników i modułów rozszerzeń
- port RS-232 do programowania centrali
- wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjami:
 - monitoringu (SIA, ContactID, inne)
 - powiadamiania głosowego (4 numery, 16 komunikatów)
 - zdalnego programowania (modem 300 bps)
- współpraca z modułami GSM/GPRS:
 - powiadamianie głosowe/SMS
 - monitoring SMS/GPRS

obsługa modułu ETHM-1:

- monitoring TCP/IP

sterowanie systemu za pomocą:

- manipulatorów LCD lub LED

- pilotów zdalnego sterowania

możliwość prostej aktualizacji oprogramowania (firmware) ułatwiająca korzystanie z przyszłych urządzeń

obsługa do 31 haseł:

- 30 zwykłych użytkowników

- 1 instalator

edycja nazw ułatwiająca obsługę i zarządzanie systemem

timery:

- 4 timery z obsługą wyjątków

pamięć 2047 zdarzeń

automatyczna diagnostyka podstawowych komponentów systemu

wbudowany zasilacz impulsowy:

- zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe

- zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem akumulatora

- regulacja prądu ładowania akumulatora

Do programowania centrali Versa (aktualizacja oprogramowania) potrzebny jest kabel RS DB-9FC/RJ!

Manipulator VERSA LCD-GR: