Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 02:48

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/centrala-alarmowa-versa-plus-opu-4ps-p-7208.html



# Centrala alarmowa VERSA Plus + OPU-4PS

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 627,34 zł** |
| Cena netto | **1 323,04 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **07567** |
| Producent | **Satel** |

## Opis produktu

Centrala alarmowa **VERSA Plus** przeznaczona jest do ochrony małych i średniej wielkości obiektów. Umożliwia stworzenie systemu przewodowego lub bezprzewodowego, a także hybrydowego, łączącego obie te formy instalacji. Współpracuje z kontrolerami ACU-120 i ACU-270, które oferują uzyskanie doskonałego zasięgu działania urządzeń z rodziny ABAX - nawet do 500 m w terenie otwartym, co daje powierzchnię 78,5 hektara.

**VERSA Plus** to jedyne rozwiązanie łączące w sobie funkcjonalności, które do tej pory były dostępne wyłącznie poprzez zastosowanie kilku odrębnych urządzeń. Jej płyta główna integruje moduły: **ETHM**, **GSM**, INT-VG, INT-AV oraz dialer PSTN. Dzięki temu centrala **VERSA Plus** umożliwia komunikację aż trzema kanałami (Ethernet, PSTN, GSM/GPRS), zapewniając skuteczne przekazywanie informacji.

- 4 programowalne wejścia przewodowe (z możliwością rozbudowy do 30):
  - obsługa czujek typu NO i NC oraz czujek roletowych i wibracyjnych
  - obsługa konfiguracji EOL i 2EOL
- dodatkowe wejście sabotażowe typu NC
- 5 programowalnych wyjść przewodowych (z możliwością rozbudowania do 12):
  - 2 wyjścia wysokoprądowe
  - 2 wyjścia niskoprądowe typu OC
  - 1 wyjście przekaźnikowe
- 3 wyjścia zasilające
- wyjście do podłączenia montowanego w obudowie dedykowanego przetwornika piezoelektrycznego (sygnalizacja akustyczna)
- podział systemu na 2 strefy:
  - możliwość przypisania wejścia do dwóch stref
- sterowanie systemem za pomocą:
  - manipulatorów LCD lub LED
  - manipulatorów bezprzewodowych VERSA-LCDM-WRL
  - manipulatorów z ekranem dotykowym INT-TSG
  - kart zbliżeniowych
  - pilotów zdalnego sterowania
- zintegrowany moduł PSTN umożliwiający:
  - monitoring (SIA, ContactID, inne)
  - powiadamianie głosowe (8 numerów, 16 komunikatów)
  - zdalne programowanie (modem 300 bps) przy pomocy programu DLOADX
- zintegrowany moduł GSM/GPRS umożliwiający:
  - powiadamianie głosowe/SMS
  - monitoring SMS/GPRS
  - obsługę 2 kart SIM
  - programowanie przy pomocy programu DLOADX
- wbudowany moduł ETHM umożliwiający:
  - powiadamianie e-mail
  - sterowanie przy pomocy aplikacji VERSA CONTROL oferującej powiadamianie PUSH
  - monitoring do stacji
  - programowanie przy pomocy programu DLOADX
- wbudowany moduł głosowy:
  - blisko 13 minut na komunikaty wykorzystywane w menu głosowym
  - ponad 4 minuty na 16 komunikatów do celów powiadamiania telefonicznego (komunikat może trwać do 16

sekund)
- wbudowane gniazdo USB-HID
- pamięć 2047 zdarzeń
- obsługa 30 użytkowników, z których każdemu można przydzielić:
    - hasło
    - kartę zbliżeniową
    - pilota
- 4 timery umożliwiające automatyczne:
    - załączanie/wyłączanie czuwania w strefach
    - sterowanie wyjściami (włączanie/wyłączanie światła, zraszanie ogrodu itp.)
- rozłączalne listwy zaciskowe

# DANE TECHNICZNE

**Komunikaty głosowe**: 16

**Numery do powiadamiania telefonicznego**: 8

**Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych**: 50/12 VDC mA

**Pamięć zdarzeń**: 2047

**Strefy**: 2

**Timery**: 4

**Wydajność prądowa zasilacza**: 2 A

**Wymiary obudowy**:266 x 286 x 100 mm

**Wymiary płytki elektroniki**: 173 x 105 mm

**Zakres temperatur pracy**: -10...+55 °C

**Napięcie zasilania (±15%)**: 18 V AC, 50-60 Hz

**Maksymalna wilgotność**: 93±3%

**Pobór prądu z akumulatora – maksymalny**: 340 mA

**Pobór prądu z akumulatora – w stanie gotowości**:180 mA

**Napięcie zgłoszenia awarii akumulatora (±10%)**: 11 V

**Napięcie odcięcia akumulatora (±10%)**: 10,5 V

**Klasa środowiskowa wg EN50130-5**: II

**Pobór prądu w stanie gotowości z sieci 230 V**: 120 mA

**Maksymalny pobór prądu z sieci 230 V**: 200 mA

**Napięcie wyjściowe zasilacza**: 12 ±15% V DC

**Wejścia przewodowe programowalne**: 4

**Maksymalna liczba wejść programowalnych**: 30

**Wyjścia przewodowe programowalne**: 5

**Maksymalna liczba wyjść programowalnych**: 12

**Wyjścia zasilające**: 3

**Magistrale komunikacyjne**: 1

**Manipulatory**: do 6

**Stopień zabezpieczenia wg EN 50131**: Grade 2

**Obciążalność wyjścia AUX**: 500 mA / 12 V DC

**Zalecany transformato**r: 40 VA

**Masa (z obudową i akcesoriami)**: 1250 g

**Użytkownicy**: 30

**Adresy e-mail do powiadamiania**: 8

**Komunikaty tekstowe**: 64

**Obciążalność wyjścia +VR**: 200 mA / 12 V DC

**Obciążalność wyjścia KPD**: 500 mA / 12 V DC

**Obciążalność wyjścia programowalnego przekaźnikowego**: 1000/24 VDC mA

**Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych**: 1100 / 12 VDC mA

**Zakres napięć wyjściowych**: 10,5 V...14 V DC

**Prąd ładowania akumulatora**: 800 mA