Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 16:03

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/czujnik-czadu-tlenek-wegla-kidde-10co-autonomiczny-p-12158.html



Czujnik czadu - tlenek węgla Kidde 10CO autonomiczny

Cena brutto	**161,65 zł**
Cena netto	**131,42 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**13033**

Opis produktu

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Technologia elektrochemiczna - jeden z najprecyzyjniejszych na świecie sensorów elektrochemicznych
- Dłuższy o 40% okres pracy w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku czujnikami
- **Wbudowana bateria – nie wymaga wymiany w całym okresie użytkowania czujnika**
- Dodatkowa dioda LED sygnalizująca nieprawidłową pracę urządzenia i koniec okresu eksploatacyjnego
- Głośna sygnalizacja alarmowa
- Przycisk Test/Reset - do kontroli i obsługi urządzenia
- Zintegrowane zasilanie zapewniające ochronę również przy zaniku napięcia zasilania
- Możliwość montażu na ścianie lub postawienia czujnika na płaskiej powierzchni
- Blokada uniemożliwiająca demontaż czujnika zainstalowanego na ścianie przez dzieci lub osoby postronne
- Sygnalizacja końca okresu eksploatacyjnego
- Prosty sposób montażu i obsługi
- Estetyczna i wytrzymała obudowa
- Bardzo niski koszt eksploatacji – nie potrzeba wymieniać baterii
- Małe wymiary i waga
- Certyfikat BSI potwierdzający zgodność z polską normą PN-EN50291-1:2010
- Pozytywna opinia techniczna CNBOP-PIB OT-0006/2014
- 10 letnia gwarancja obejmująca cały czujnik łącznie z baterią

OPIS PRZEDMIOTU

Czujnik tlenku węgla Kidde z sensorem elektrochemicznym nowej generacji gwarantujący 10-letni okres pracy – najdłuższy na rynku. Zasilany z wbudowanej baterii nie wymagającej wymiany w całym okresie użytkowania urządzenia. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu CO sygnalizowane jest optycznie (czerwona dioda LED) oraz akustycznie (głośny, pulsacyjny alarm dźwiękowy o sile 85dB). Czujnik posiada przycisk Test / Reset umożliwiający sprawdzenie prawidłowości działania urządzenia i wyłączenie sygnalizacji alarmowej. W przypadku nieprawidłowej pracy lub niskiego poziomu naładowania baterii, miga pomarańczowa kontrolka LED oraz włącza się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Dzięki specjalnie zaprojektowanej obudowie czujnik może być zainstalowany na ścianie lub postawiony na płaskiej powierzchni np. na szafce nocnej w pobliżu łóżka. Posiada blokadę uniemożliwiającą demontaż urządzenia zainstalowanego na ścianie. Po 10 latach od aktywacji zasilania czujnik poinformuje o konieczności wymiany urządzenia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Sensor	Elektrochemiczny sensor CO firmy KIDDE - jeden z najprecyzyjniejszych sensorów elektrochemicznych na świecie
Zasilanie	DC, wbudowana bateria – nie wymaga wymiany w całym okresie użytkowania czujnika
Sposób montażu	na ścianie (śruby montażowe w zestawie) lub jako jednostka wolnostojąca
Wymiary	118mm x 70mm x 40mm
Waga z bateriami	120g
Warunki pracy i składowania	
Zakres temperatur	0°C ...+40°C: praca -10°C ...+60°C: transport i składowanie
Wilgotność	do 90% RH, bez kondensacji
Sygnalizacja	
Przekroczenia dopuszczalnego stężenia CO	akustyczna 85 dB i optyczna (czerwona dioda LED)
Niskiego poziomu zasilania (rozładowania baterii)	krótki sygnał dźwiękowy co 60 sekund oraz co sekundę miga pomarańczowa dioda LED
Nieprawidłowego działania	krótki sygnał dźwiękowy co 30 sekund oraz co sekundę miga pomarańczowa dioda LED lub ciągły sygnał dźwiękowy
Końca okresu działania	dwa krótkie sygnały dźwiękowe co 30 sekund oraz co sekundę miga pomarańczowa dioda LED
Przycisk Test/Reset	do kontroli i obsługi urządzenia. Po naciśnięciu przycisku urządzenie przeprowadza test kontrolny, a w przypadku aktywacji alarmu umożliwia

	jego wyłączenie
Czasy aktywacji alarmu	progi alarmowe zgodnie z PN-EN 50291-1:2010
30 PPM	brak alarmu przed upływem 120 min.
50 PPM	musi zaalarmować w ciągu 60-90 min.
100 PPM	musi zaalarmować w ciągu 10-40 min.
300 PPM	musi zaalarmować w ciągu 3 min.
Certyfikaty i dopuszczenia	
PN-EN 50291-1:2010, jednostka certyfikująca BSI	
pozytywna opinia techniczna CNBOP-PIB OT-0006/2014	
deklaracja CE	
Gwarancja	10 lat łącznie z baterią