

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/czujnik-dymu-i-temperatury-ja-111st-z-podtrz-bat-p-10902.html>

## Czujnik dymu i temperatury JA-111ST z podtrz. bat.

Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>11618</b>
Producent	<b>Jablotron</b>

### Opis produktu

Magistralowa (BUS) czujka dymu i temperatury przeznaczona dla systemu alarmowego Jablotron 100. Zawiera dwa niezależne detektory:

- optyczny - reaguje na pojawienie się dymu,
- temperaturowy - reaguje na wzrost temperatury w pomieszczeniu.

Posiada cztery tryby pracy: dym, temperatura, dym lub temperatura oraz dym i temperatura. Dzięki temu można dostosować pracę czujki do warunków danego pomieszczenia.

Informacja alarmowa przesyłana jest magistralą do centrali alarmowej. Wbudowana syrena ostrzega lokalnie o zaistniałym zagrożeniu.

Zasilanie czujki JA-111ST realizowane jest z magistrali systemu oraz dodatkowo z baterii AA.

Urządzenie współpracuje z oprogramowaniem F-Link od wersji 1.1.4.

#### Specyfikacja techniczna

##### Zasilanie

Żywotność baterii  
Metoda detekcji  
Czułość dymowa  
zgodny z  
Czułość temperaturowa  
Temperatura alarmowa  
Częstotliwość komunikacji  
Zasięg radia  
Wymiary  
Waga  
Temperatura pracy  
Zgodny z  
Może być użyty zgodnie z

9 - 15 V DC / 3.5 mA (150 mA podczas alarmu) 3 x AA 1.5 V/2.4 Ah baterie alkaliczne  
około 3 lat  
Optyczna, rozproszenie światła  
m = 0.11 - 0.13 dB/m  
EN 14604:2005, EN 54-7  
klasa A1 zgodnie z EN 54-5  
+60 °C do +65 °C  
868.1 MHz, protokół Jablotron  
do 300 m (przestrzeń otwarta)  
średnica 126 mm, wysokość 50 mm  
150 g  
-10 °C do +65 °C  
EN 54-25, ETSI EN 300 220, EN 60950-1, EN 50130-4 i EN 55022.  
ERC REC 70-03