Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 03:49

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/czujnik-pir-evopir-bezprzewodowy-p-21364.html



Czujnik PIR EvoPIR bezprzewodowy

Cena brutto	**204,18 zł**
Cena netto	**166,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23499**
Producent	**Genevo**

Opis produktu

GENEVO czujnik PIR bezprzewodowy EvoPIR radiowy EvoLINK 868 MHz

Czujnik podczerwieni bezprzewodowy dwukierinkowy system radiowy GENEVO EvoLINK EvoPIR ze strefą podejścia.

Detektor radiowy EvoPIR współpracuje z bezprzewodowym systemem EvoLINK GENEVO.
PIR zbudowany jest w oparciu o specjalnie zaprojektowaną soczewkę i podwójny (DUAL) element PIR. Posiada opcję oszczędności energii.

Czujka ruchu PIR systemu EvoLiNK, soczewka sferyczna.
System dwukierunkowej łączności bezprzewodowej 868MHz EvoLiNK,

Częstotliwość 868MHz, dwukierujnowa komunikacja radiowa bezprzewodowa i szyfrowana transmisja.
Zasięg do 900m. w przestrzeni otwartej.

PIR EvoLINK GENEVO jest detektor cyfrowy PIR z systemem analizy, która uwzględnia dwie najważniejsze zmiany, które mogą wystąpić w trakcie przemieszczania: szybkość i intensywność.
Przy jednoczesnym porównywaniu tych dwóch danych, detektor jest w stanie rozróżniać powtarzalnych ruchów, obniżenie procentu fałszywych alarmów.
Przy wysokich wahaniach temperatury, czujniki posiada cyfrowy system kompensacji temperatury, co gwarantuje zminimalizowanie fałszywych alarmów.
Ma zasięg do 12 m. o kącie 90 °.
Dzięki specjalnej soczece posiada strefę podejścia.
Unikalny, wbudowany wskaźnik siły sygnału ułatwiający weryfikację miejsca montażu czujki.

w komplecie bateria CR 123A

Charakterystyka:

- czujnik radiowy mikroprocesorowy
- wysokiej jakości japoński sensor podczerwien
- dwukierunkowa komunikacja
-

częstotliwość 868MHz

- zasięg radiowy w terenie otwartym: do 900m.
- szyfrowana transmisja
- strefa podejścia
- PIR typu DUAL
- sferyczna soczewka Fresnela
- zasięg: 12m
- licznik impulsów
- zdalna, czteropoziomowa regulacja czułości urządzenia
- przełącznik Tamper
- wysokość instalacji: 2.1m
- temperatura pracy: -10st.C +55st.C
- zdalne uruchamianie diody LED ułatwiające przeprowadzanie "walk-test"
- unikalny, wbudowany wskaźnik siły sygnału ułatwiający weryfikację miejsca montażu czujki
- kontrola stanu baterii
- zaawansowane zarządzanie energią baterii Smart Power,
- zasilanie za pomocą baterii CR123A,
- minimum 2 letnia żywotność baterii

- wymiary: 110 x 60 x 46 mm

DANE TECHNICZNE

Zasilanie1x bateria		CR123A
Pobór pr?du w stanie gotowo?ci		20 uA
Maksymalny pobór pr?du (12V)		25 mA
Zakres cz?stotliwo?ci pracy		869.7 - 870.0 MHz
Moc promieniowana		< +12 dBm ERP
Cykl pracy nadajnika		< 1%
Zakres temperatur pracy		+5…+40 °C
?ywotno?? baterii		min. 2 lata
Wymiary [WxSxG]		110x60x47 mm

Bezprzewodowa czujka ruchu EvoPIR działająca w systemie EvoLiNK.