Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 15:43

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/czujnik-pir-ja-84p-bezprzewodowy-aparat-cyfrowy-p-10759.html



# Czujnik PIR JA-84P bezprzewodowy + aparat cyfrowy

| | |
|---|---|
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **11458** |
| Producent | **Jablotron** |

## Opis produktu

Czujka JA-84P w przypadku wykrycia ruchu w chronionym obszarze w momencie gdy system alarmowy jest uzbrojony zrobi 4 zdjęcia. Zdjęcia są przechowywane w pamięci czujki i można je przeglądnąć lub zgrać poprzez port USB (dokładnie tak samo jak w przypadku aparatów cyfrowych).

Wykonane zdjęcia są również przesyłane bezprzewodowo do centrali alarmowej, która jeżeli jest wyposażona w komunikator IP (GSM lub LAN) przesyła skompresowany obraz na serwer, telefon komórkowy lub do stacji monitorowania.

Głównym zadaniem czujnika jest weryfikacja czy alarm został faktycznie wzbudzony przez osobę niepożądaną. Czujka posiada wbudowaną lampę błyskową co ułatwia prawidłowe naświetlenie w trakcie robienia zdjęcia lecz również dodaje nowych funkcji czujnikowi opatentowanych przez firmę Jablotron:

- Błyśnięcie światła powoduje zwrócenie uwagi włamywacza co zwiększa prawdopodobieństwa, iż kolejne ze zdjęć będzie obejmowało twarz napastnika.
- Błyśnięcie lampy jest również informacją dla napastnika, iż został wykryty i rozpoznany przez System alarmowy, co zmniejsza prawdopodobieństwo dalszych zniszczeń lub kradzieży.

Czujka jest zasilana z dwóch baterii litowych (2 AA, 3V), których przeciętna żywotność wynosi 3 lata. Umieszczona w czujniku kamera przesyła zdjęcia czarno białe o rozdzielczości 160 x 120. Aby transfer zdjęć był możliwy, centrala musi być wyposażona moduł JA-80Q.

Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| Zasilanie czujnika PIR | 2 x bateria litowa, typ: CR123 (3.0V) |
| Żywotność baterii | 3 lata (max. 80 zdjęć)) |
| Częstotliwość | 868 MHz, protokół Oasis |
| Zasięg | Do 300 metrów w otwartej przestrzeni |
| Wysokość montażu | 2-2,5 metra, ściana |
| Zasięg PIR | 120 stopni, 12 metrów (optyka standard) |
| Rozdzielczość kamery | 160x120 pixeli, biało-czarne |
| Format zdjęć wewnętrznej pamięci | Bit map (BMP) |
| Format zdjęć transmitowanych na serwer | JPG |
| Poziomy kąt widzenia kamery | 50° |
| Zasięg flesza | 3 metry |
| Typowy czas transmisji zdjęć do centrali alarmowej | 12 sekund |
| Typowy czas transmisji zdjęć z systemu na serwer | 8s/GPRS (JA-80Y); 2s/LAN (ja-80V) |
| Środowisko działania zgodne z EN 50131-1 | II. do użytku wewnętrznego |
| Temperatura pracy | -10 do +40 |
| Wymiary | 110 x 60 x 55 mm |
| Klasa środowiskowa | EN 50131-1,CLC/TS 50131-2-2, EN 50131-5-3 klasyfikacja: klasa 2 |

| | |
|---|---|
| Zgodny z normami | ETSI EN 300220, EN 55022, EN 50130-4 |