

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/czujnik-pir-mikrofala-cobalt-p-2557.html>

Czujnik PIR + mikrofalą Cobalt

Cena brutto	162,36 zł
Cena netto	132,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	02572
Producent	Satel

Opis produktu

Cyfrowa czujka dualna COBALT

- **podwójny element piroelektryczny + mikrofalą**
- zasięg: **PIR** 9x9m + **mikrofalą** 3-20m
- kąt widzenia: 101 °
- **cyfrowy algorytm detekcji**
- zasilanie: 12V DC / 20mA

- wykrywalna prędkość ruchu: 0.3 ~ 3m/s
- wymiary obudowy: 63 x 136 x 49mm
- zakres temperatur pracy: -30°C ~ +55°C
- zalecana wysokość montażu: 2.4m
- masa: 136g
- dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne): 40mA/ 16V DC
- klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
- czas sygnalizacji alarmu: 2s

Czujka ruchu COBALT posiada tor PIR oraz mikrofalowy, podwójny pyroelement, cyfrowy algorytm detekcji ruchu, cyfrową kompensację temperatury oraz sygnalizację niskiego napięcia zasilania (spadek napięcia poniżej 9V). Cyfrowa dualna czujka Cobalt posiada dwa tryby pracy: podstawowy - czujka zgłasza alarm, gdy oba czujniki wykryją ruch w odstępie krótszym niż 10 sekund oraz licznikowy - czujnik zgłasza alarm, gdy oba czujniki wykryją ruch w odstępie czasu krótszym niż 10 sekund lub w czasie krótszym niż 30 minut nastąpi 16 pobudzeń czujnika mikrofalowego bez pobudzenia czujnika podczerwieni.