

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/czujnik-universalny-xd-2l-dg-p-25196.html>

Czujnik uniwersalny XD-2L DG

Cena brutto	167,28 zł
-------------	------------------

Cena netto	136,00 zł
------------	------------------

Numer katalogowy	27910
------------------	--------------

Producent	Brak
-----------	-------------

Opis produktu

XD-2L to uniwersalna czujka przewodowa, która może współpracować z dowolną centralą alarmową. Urządzenie może pracować jako czujka: magnetyczna, wstrząsowa, wstrząsowa i magnetyczna, zalania wodą.

Dostępna w kolorze białym (XD-2L), brązowym (XD-2L BR) lub ciemnoszarym (XD-2L DG).

- - wybór typu czujki przy pomocy przełączników DIP-switch
- - tryby pracy:
 - - czujka magnetyczna
 - wykrywanie otwarcia drzwi, okna itp.
 - wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC (np. innej czujki magnetycznej)
 - 1 wyjście alarmowe
 - - czujka wstrząsowa
 - wykrywanie wstrząsów i drgań, które towarzyszą próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna
 - wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC (np. innej czujki magnetycznej)
 - 1 wyjście alarmowe

- - czujka wstrząsowa i magnetyczna
 - wykrywanie wstrząsów i drgań, które towarzyszą próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna itp.
 - wykrywanie otwarcia drzwi, okna itp.
 - wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC (np. innej czujki magnetycznej)
 - 1 lub 2 wyjścia alarmowe
- - czujka zalania wodą
 - wykrywanie zalania w pomieszczeniach z instalacją wodną
 - wejście do podłączenia zewnętrznej sondy zalania FPX-1 (biała), FPX-1 BR (brązowa) lub FPX-1 DG (ciemnoszara) – sonda do nabycia osobno
 - 1 wyjście alarmowe
- - wybór typu wyjścia alarmowego (2EOL/NC lub NC)
- - wybór rezystorów parametrycznych dla konfiguracji 2EOL
 - alarm: 1,1 k Ω / 2,2 k Ω / 4,7 k Ω / 5,6 k Ω / 6,8 k Ω
 - sabotaż: 1,1 k Ω / 2,2 k Ω / 4,7 k Ω / 5,6 k Ω
- - dioda LED do sygnalizacji
- - zdalne włączanie / wyłączanie diody LED do sygnalizacji
- - nadzór napięcia zasilania
- - ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy

-

w zestawie 2 magnesy (do montażu na powierzchni i do montażu wpuszczanego)