

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/ekspander-wyjsc-ja-68-universalny-p-10735.html>

Ekspander wyjść JA-68 uniwersalny

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	11428
------------------	--------------

Producent	Jablotron
-----------	------------------

Opis produktu

JA-68 Uniwersalny moduł wyjść

Dzięki jego zastosowaniu w prosty sposób można połączyć centralę alarmową z „obcym” komunikatorem, czy nadajnikiem radiowym transmitującym sygnały do centrum monitorowania. Na wyjściach 1 do 8 pojawiają się stany alarmowe:

1. Załączenie
2. Alarm włamaniowy
3. Alarm Pożarowy
4. Alarm sabotażowy
5. Alarm napadowy
6. Błąd w systemie
7. Brak zasilania AC
8. Słaba bateria w systemie

Dodatkowo są jeszcze dwa wyjścia informujące o załączeniu wyjść sterujących centrali PGX i PGY:

9. Zdarzenie aktywujące PGX
10. Zdarzenie aktywujące PGY

Każde z wyjść w prosty sposób łączy się przełącznikiem DIP. W zależności ile z nich chcesz wykorzystać tyle załączasz.

Moduł instalowany jest wewnątrz centrali alarmowej i może równocześnie pracować z komunikatorami Jablotron.

Parametry techniczne:

Zasilanie	12V (z centrali alarmowej)
Konsumpcja w czasie spoczynku	4mA
Konsumpcja w trakcie aktywacji wszystkich wyjść	50mA
Wyjścia	10 OC
	+ 1 NC
Maks. obciążenie pojedynczego wyjścia OC podczas aktywacji	200mA
Maks. obciążenie pojedynczego wyjścia C/NC/NO podczas aktywacji	1A / 60V
Minim. czas aktywacji wyjścia	10 sek.
Złącze linii cyfrowej	2x RJ-44
Otoczenie wewnętrzne	generalnie
Temperatura pracy	-10 to +40 °C
Zgodny z:	EN 50130-4, EN 55022