Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 02:52

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/ekspander-wyjsc-ja-68-uniwersalny-p-10735.html



Ekspander wyjść JA-68 uniwersalny

Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**11428**
Producent	**Jablotron**

Opis produktu

JA-68 Uniwersalny moduł wyjść

Dzięki jego zastosowaniu w prosty sposób można połączyć centralę alarmową z „obcym" komunikatorem, czy nadajnikiem radiowym transmitującym sygnały do centrum monitorowania. Na wyjściach 1 do 8 pojawiają się stany alarmowe:

1. Załączenie

2. Alarm włamaniowy

3. Alarm Pożarowy

4. Alarm sabotażowy

5. Alarm napadowy

6. Błąd w systemie

7. Brak zasilania AC

8. Słaba bateria w systemie

Dodatkowo są jeszcze dwa wyjścia informujące o załączeniu wyjść sterujących centrali PGX i PGY:

9. Zdarzenie aktywujące PGX

10. Zdarzenie aktywujące PGY

Każde z wyjść w prosty sposób załącza się przełącznikiem DIP. W zależności ile z nich chcesz wykorzystać tyle załączasz.

Moduł instalowany jest wewnątrz centrali alarmowej i może równocześnie pracować z komunikatorami Jablotron.

Parametry techniczne:

Zasilanie	**12V (z centrali alarmowej)**
Konsumpcja w czasie spoczynku	**4mA**
Konsumpcja w trakcie aktywacji wszystkich wyjść	**50mA**
Wyjścia	**10 OC** **+ 1 NC**
Maks. obciążenie pojedynczego wyjścia OC podczas aktywacji	**200mA**
Maks. obciążenie pojedynczego wyjścia C/NC/NO podczas aktywacji	**1A / 60V**
Minim. czas aktywacji wyjścia	**10 sek.**
Złącze linii cyfrowej	**2x RJ-44**
Otoczenie wewnętrz	**generalnie**
Temperatura pracy	**-10 to +40 °C**
Zgodny z:	**EN 50130-4, EN 55022**