

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/ekspander-wyjsc-ja-68-universalny-p-10735.html>

Ekspander wyjść JA-68 uniwersalny

| | |
|------------------|-------------------|
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 11428 |
| Producent | Jablotron |

Opis produktu

JA-68 Uniwersalny moduł wyjść

Dzięki jego zastosowaniu w prosty sposób można połączyć centralę alarmową z „obcym” komunikatorem, czy nadajnikiem radiowym transmitującym sygnały do centrum monitorowania. Na wyjściach 1 do 8 pojawiają się stany alarmowe:

1. Załączenie
2. Alarm włamaniowy
3. Alarm Pożarowy
4. Alarm sabotażowy
5. Alarm napadowy
6. Błąd w systemie
7. Brak zasilania AC
8. Słaba bateria w systemie

Dodatkowo są jeszcze dwa wyjścia informujące o załączeniu wyjść sterujących centrali PGX i PGY:

9. Zdarzenie aktywujące PGX
10. Zdarzenie aktywujące PGY

Każde z wyjść w prosty sposób łączy się przełącznikiem DIP. W zależności ile z nich chcesz wykorzystać tyle załączasz.

Moduł instalowany jest wewnątrz centrali alarmowej i może równocześnie pracować z komunikatorami Jablotron.

Parametry techniczne:

| | |
|---|----------------------------|
| Zasilanie | 12V (z centrali alarmowej) |
| Konsumpcja w czasie spoczynku | 4mA |
| Konsumpcja w trakcie aktywacji wszystkich wyjść | 50mA |
| Wyjścia | 10 OC |
| | + 1 NC |
| Maks. obciążenie pojedynczego wyjścia OC podczas aktywacji | 200mA |
| Maks. obciążenie pojedynczego wyjścia C/NC/NO podczas aktywacji | 1A / 60V |
| Minim. czas aktywacji wyjścia | 10 sek. |
| Złącze linii cyfrowej | 2x RJ-44 |
| Otoczenie wewnętrzne | generalnie |
| Temperatura pracy | -10 to +40 °C |
| Zgodny z: | EN 50130-4, EN 55022 |