Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 14:26

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kontroler-dostepu-zew-pr311se-g-p-11400.html



Kontroler dostępu zew. PR311SE-G

Cena brutto	**578,10 zł**
Cena netto	**470,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**12201**
Producent	**Roger**

Opis produktu

PR311SE Zewnętrzny kontroler dostępu - Roger:

- Wbudowany czytnik zbliżeniowy **EM 125 kHz**
- Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika zewnętrznego (obustronna kontrola przejścia)
- Zasilanie **12VDC**
- Dwa programowalne wyjścia tranzystorowe **1A**
- Jedno programowalne wyjście przekaźnikowe **1.5A/30VDC**
- Komunikacja przez **RS485**
- Dowolna topologia magistrali komunikacyjnej
- 1000 użytkowników w systemie
- Obsługa dodatkowych użytkowników typu „gość” definiowanych indywidualnie na każdym kontrolerze
- 99 harmonogramów czasowych (*)
- 250 grup dostępu
- 250.000 zdarzeń w buforze (*)
- Lokalny anti-passback
- Globalny anti-passback (*)
- Globalne sterowanie stanem uzbrojenia z podziałem na strefy alarmowe (*)
- Możliwość dołączenia ekspandera we/wy typ XM-2
- Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy
- Tryby drzwi: Normalny, Zablokowane, Odblokowane i Warunkowo Odblokowane
- Tryby identyfikacji: Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta, Tylko PIN
- Szybkie programowanie (ok. 15 sekund na każdy kontroler w systemie)
- Szybka aktualizacja uprawnień użytkownika (ok. 3 sekund na każdy kontroler w systemie)
- Możliwość podziału systemu na podsystemy (maks. 250 podsystemów)
- Współbieżne konfigurowanie podsystemów (ilość podsystemów nie zwiększa czasu przesyłania ustawień)
- Instalacja na zewnątrz
- Ochrona antysabotażowa (tamper)
- Znak CE
- (*) - funkcje dostępne tylko w systemach wyposażonych w centralę CPR32-SE

Oba kontrolery z wbudowanymi czytnikami tj. PR311SE oraz PR311SE-BK są funkcjonalnie identyczne, różnią się natomiast tym, że PR311SE jest wyposażony w klawiaturę, natomiast PR311SE-BK jej nie posiada. Zgodnie z ustawieniami fabrycznymi wymienione kontrolery posiadają adres ID=00 oraz mają zaprogramowaną kartę MASTER, która jest dostarczana wraz z nowymi urządzeniami w zestawie.
Kontrolery są wyposażone we wbudowany czytnik kart, więc kartę MASTER można użyć do wstępnego przetestowania kontrolera jak również rozpoczęcia programowania manualnego.
Do kontrolera PR311SE można podłączyć dodatkowy czytnik zewnętrzny pracujący w standardzie RACS (seria PRT – Roger), jeżeli wymagane jest zapewnienie dwustronnej kontroli przejścia.
Kontroler PR311SE programuje się przede wszystkim z poziomu komputera (oprogramowanie PR Master) lub ręcznie za pomocą poleceń wprowadzanych z klawiatury. Kontroler PR311SE-BK, który nie jest wyposażony w klawiaturę również może być programowany ręcznie, gdy podłączony zostanie do niego zewnętrzny czytnik serii PRT z klawiaturą. Podłączenie kontrolera do komputera
wymaga zastosowania odpowiedniego interfejsu komunikacyjnego np. UT-2, UT-2USB, UT-4 lub RUD-1.

Zewnętrzny kontroler dostępu PR311SE posiada klawiaturę silikonową, z podświetleniem. Ponadto kontroler dostępu PR311SE ma dwa klawisze funkcyjne, które ułatwiają kontrolę urządzenia. Kabel podłączeniowy kontrolera dostępu PR311SE ma 0.5 metra długości. kontroler dostępu PR311SE należy do IV klasy środowiskowej, co sprawia, że jego wytrzymałość na czynniki atmosferyczne jest bardzo wysoka. Temperatura w jakiej funkcjonować może kontroler rozciąga się pomiędzy -25°C do +60°C i przy wilgotności od 0 do 95%. Kontroler dostępu PR311SE występuje również w kolorze jasnoszarym, w celu zamówienia niestandardowego modelu prosimy o kontakt z naszym konsultantem lub drogą telefoniczną.