Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 11:18

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/konwerter-protokolu-pelco-na-samsung-p-26506.html



Konwerter protokołu Pelco na Samsung

Cena brutto	**1 359,19 zł**
Cena netto	**1 105,03 zł**
Numer katalogowy	**29449**
Kod producenta	**CONV-AG Pelco-to-Sam**
Producent	**Ewimar**

Opis produktu

Konwerter jest urz?dzeniem mikroprocesorowym, przeznaczonym do sterowania kamerami Speed Dome firmy Samsung za pomoc? klawiatur, rejestratorów, lub krosownic Video, wykorzystuj?cych protoko? Pelco-D lub Pelco-P. Instalowany jest pomi?dzy urz?dzenia steruj?ce a kamery obrotowe. Przy zainstalowaniu po ?rodku odleg?o?ci pomi?dzy kamer? a sterownikiem i 2-krotnie wyd?u?a d?ugo?? magistrali. Obs?uguje kamery z protoko?em Samsung-E oraz Samsung-T.

Nowoczesny procesor z wydajnym oprogramowaniem zapewniaj? szybkie przetwarzanie danych i bardzo szybk? reakcj? na sterowanie. Posiada jeden port wej?ciowy dla Pelco i dwa niezale?nie konfigurowane porty dla kamer Samsung, z regulowan? szybko?ci? transmisji w zakresie 1200baud do 115200baud.

Jest to produkt serii 3, w pe?ni konfigurowany i aktualizowany przez USB za pomoc? oprogramowania Ewimar Upgrader/ Configurator. Umo?liwia to zakup i zmian? oprogramowania na inne, co powoduje, ?e niepotrzebny konwerter niskim kosztem mo?e by? ponownie wykorzystany w innych systemach. Posiada równie? dodatkowe opcje programowe, wprowadzaj?ce zaawansowane mo?liwo?ci i?umaczenia w czasie rzeczywistym - aktywowane s? za pomoc? kodów licencyjnych.

G?ówne cechy:

- Obs?uga 16 kamer przez jeden konwerter z indywidualnie wybieranymi adresami dla ka?dej kamery, w zakresie od 1-255.

- Mo?liwo?? zwi?kszenia ilo?ci obs?ugiwanych kamer przez konwerter do 99, przez zakup dodatkowych licencji.
- Opcja Address Shift, zmieniaj?ca adresy wej?ciowe na dowolne wyj?ciowe w zakresie 1-255 – licencja opcjonalna.
- Opcja Zaawansowanej Korekcji Joysticka indywidualnie dla ka?dej kamery – licencja opcjonalna.
- Jednoczesne przetwarzanie wielu komend ruchu: Pan, Tilt, Zoom, Iris, Focus.
- Obs?uga programowania i wywo?ywania funkcji PRESET, SCAN oraz PATTERN.
- Szeroki zakres wyboru szybko?ci transmisji i wybór typu protoko?u Pelco oraz Samsung.
- Definiowanie ustawie? i aktualizacja oprogramowania za pomoc? portu USB i oprogramowania Ewimar Firmware Upgrader / Configurator.
- Mo?liwo?? zmiany oprogramowania na inne, gdy konwerter nie b?dzie ju? wykorzystywany w istniej?cym systemie – wy??cznie koszt oprogramowania.

NAZWA PARAMETRU	WARTO??
Kierunek t?umaczenia	Pelco na Samsung
Obs?ugiwane kamery	16 (zakres 1-255)
Mo?liwo?? rozszerzenia	Do 99 kamer
Porty Samsung	2 x RS-485
Porty Pelco	1 x RS-485
Protoko?y Pelco	Pelco-D, Pelco-P

NAZWA PARAMETRU	WARTO??
Protoko?y Samsung	Samsung-E, Samsung-T
Szybko?? transmisji	1200 baud - 115200baud
Zasilanie	9-24VDC
Pobór pr?du	120mA @ 12VDC
Z??cza	Wyjmowane
USB	Typ B
Opcje dodatkowe	Zmiana adresów Zaawansowana korekcja joysticka
Wymiary	87 x 28 x 51 (mm)
Ochrona przeciwprzepi?ciowa	600W na ka?dy port