Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 11:23

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/konwerter-protokolu-ptz-bosch-na-pelco-16-kamer-p-26489.html



Konwerter protokołu PTZ Bosch na Pelco 16 kamer

Cena brutto	**1 623,64 zł**
Cena netto	**1 320,03 zł**
Numer katalogowy	**29432**
Kod producenta	**CONV-AG Bosch-to-Pel**
Producent	**Ewimar**

Opis produktu

Konwerter jest urz?dzeniem mikroprocesorowym, przeznaczonym integracji kamer obrotowych ró?nych producentów z systemami Bosch za pomoc? protoko?u Pelco. Umo?liwia sterowanie ró?nymi kamerami za pomoc? klawiatur, rejestratorów lub krosownic Video firmy Bosch. Instalowany jest pomi?dzy urz?dzenia steruj?ce a kamery obrotowe. Przy zainstalowaniu o ?rodku odleg?o?ci pomi?dzy kamer? a sterownikiem, 2-krotnie wyd?u?a d?ugo?? magistrali.

Nowoczesny procesor z wydajnym oprogramowaniem zapewniaj? szybkie przetwarzanie danych i bardzo szybk? reakcj? na sterowanie. Posiada jeden port wej?ciowy dla Bosch, konfigurowany dla Biphase lub OSRD (RS-485) oraz dwa niezale?ne wyj?cia dla kamer z protoko?em Pelco. Porty Pelco oraz port Bosch skonfigurowany jako OSRD maj? regulowan? szybko?? transmisji w zakresie 1200baud do 115200baud.

Jest to produkt serii 3, w pe?ni konfigurowany i aktualizowany przez USB za pomoc? oprogramowania Ewimar Upgrader/ Configurator. Umo?liwia to zakup i zmian? oprogramowania na inne, co powoduje, ?e niepotrzebny konwerter niskim kosztem mo?e by? ponownie wykorzystany w innych systemach. Posiada równie? dodatkowe opcje programowe, wprowadzaj?ce zaawansowane mo?liwo?ci i?umaczenia w czasie rzeczywistym - aktywowane s? za pomoc? kodów licencyjnych.

Ten model konwertera w du?ych systemach z krosownicami video Allegiant mo?e by? u?ywany je?eli sterowanie odbywa si? tylko z jednej klawiatury. Je?eli w systemie u?ywanych jest kilka klawiatur nale?y u?y? CONV Bosch-to-Pelco - jeden konwerter na jedn? kamer?.

G?ówne cechy:

- Obs?uga 16 kamer przez jeden konwerter z indywidualnie wybieranymi adresami dla ka?dej kamery, w zakresie od 1-254.
- Mo?liwo?? zwi?kszenia ilo?ci obs?ugiwanych kamer przez konwerter do 99, przez zakup dodatkowych licencji
- Opcja **Address Shift** , zmieniaj?ca adresy wej?ciowe 1-16383 na adresy wyj?ciowe kamer w zakresie 1 do 255 – licencja opcjonalna
- Opcja **Zaawansowanej Korekcji Joysticka** indywidualnie dla ka?dej kamery – licencja opcjonalna

- Jednoczesne przetwarzanie wielu komend ruchu: Pan, Tilt, Zoom, Iris, Focus.
- Obs?uga programowania i wywo?ywania funkcji PRESET oraz AUX.
- Szeroki zakres wyboru szybko?ci transmisji i wybór typu protoko?u Pelco.
- Definiowanie ustawie? i aktualizacja oprogramowania za pomoc? portu USB i oprogramowania Ewimar Firmware Upgrader / Configurator.
- Mo?liwo?? zmiany oprogramowania na inne, gdy konwerter nie b?dzie ju? wykorzystywany w istniej?cym systemie – wy??cznie koszt oprogramowania.
- **Firmware 0.02.00 - dodano ochron? ustawie? za pomoc? has?a. Dodano funkcje koryguj?ce obs?ug? protoko?u Biphase w starych produktach Philips**

NAZWA PARAMETRU	WARTO??
Kierunek t?umaczenia	Bosch (OSRD, Biphase) na Pelco
Obs?ugiwane kamery	16 (zakres 1-255), obs?uga adresów 1-16383 przy aktywnej opcji ADDRESS SHIFT
Mo?liwo?? rozszerzenia	Do 99 kamer
Porty Bosch	1 x RS-485 / Biphase - dowolnie konfigurowalne
Porty Pelco	2 x RS-485
Protoko?y Pelco	Pelco-D, Pelco-P
Szybko?? transmisji	1200 baud - 115200baud
Zasilanie	9-24V AC/DC
Pobór pr?du	120mA @ 12VDC

NAZWA PARAMETRU	WARTO??
Z??cza	Wyjmowane
USB	Typ B
Opcje dodatkowe	Zmiana adresów Zaawansowana korekcja joysticka
Wymiary	87 x 28 x 51 (mm)
Ochrona przeciwprzepi?ciowa	600W na ka?dy port